



BradyPrinter S3000

**Příručka pro
uživatele**

Autorské právo a ochranné známky

Zřeknutí se odpovědnosti

Vlastníkem této příručky je společnost **Brady Worldwide, Inc.**, (dále označovaná jako „**Brady**“) a údaje v ní obsažené mohou být čas od času pozměněny bez předchozího upozornění. Společnost **Brady** se zříká povinnosti poskytovat vám příslušné změny, pokud budou provedeny.

Tento dokument je chráněn autorským právem a všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část návodu nesmí být kopírována ani reprodukována bez předchozího písemného souhlasu společnosti **Brady**.

Přestože se při přípravě této příručky postupovalo s veškerou opatrností, společnost **Brady** nezodpovídá žádné straně za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou chybami, opominutím nebo tvrzeními v důsledku nedbalosti, nehody či jakékoliv jiné příčiny. Společnost **Brady** dále nepřebírá odpovědnost vyplývající z aplikace nebo použití jakéhokoliv produktu či systému popsaného v dokumentu, ani nezodpovídá za náhodné či následné škody vyplývající z používání tohoto dokumentu. Společnost **Brady** se zříká všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro daný účel.

Společnost **Brady** si vyhrazuje právo provádět změny výrobku nebo systému popsaného v dokumentu bez předchozího upozornění za účelem zvýšení spolehlivosti, zlepšení funkce nebo vzhledu.

Ochranné známky

Veškerá obchodní jména či názvy produktů, na které tento návod odkazuje, jsou ochranné známky (™) nebo registrované ochranné známky (®) příslušných společností či organizací.

© 2018 **Brady Corporation**. Všechna práva vyhrazena.

Záruka společnosti Brady

Naše výrobky jsou prodávány s vědomím, že je kupující vyzkouší ve praxi a určí, zda jsou upotřebitelné pro zamýšlený účel. Společnost Brady zákazníkovi zaručuje, že výrobky nemají vady na materiálu nebo provedení, ale omezuje závazek v rámci této záruky na výměnu výrobku, který byl společnosti Brady uspokojivě prokázán jako závadný v době prodeje společností Brady. Tato záruka se nepřevádí na osoby, které získají výrobek od zákazníka.

TATO ZÁRUKA NAHRAZUJE JAKÉKOLIV JINÉ VYSLOVENÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ I VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU A DALŠÍCH POVINNOSTÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI NA STRANĚ SPOLEČNOSTI BRADY. SPOLEČNOST BRADY ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODPOVÍDÁ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU, ŠKODU, VÝDAJE NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT VÝROBKY SPOLEČNOSTI BRADY.

Bezpečnost a životní prostředí

Před prvním použitím zařízení BradyPrinter S3000 si prosím přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jí rozumíte. Příručka popisuje všechny hlavní funkce tiskárny.

Bezpečnostní opatření

Před použitím tiskárny BradyPrinter S3000 vezměte prosím na vědomí následující bezpečnostní opatření:

- Před zahájením práce s tiskárnou a prováděním jakýchkoli kroků si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Neumisťujte jednotku na nerovný povrch nebo na stojan.
- Nepokládejte předměty na horní stranu jednotky.
- Nevkládejte žádné překážky do horní části tiskárny.
- Tiskárnu vždy používejte v dobře větraném prostoru. Neblokujte mřížku a vstup jednotky, které slouží k ventilaci.
- Používejte pouze zdroj napájení uvedený na typovém štítku.
- Používejte pouze napájecí kabel poskytnutý s jednotkou.
- Na napájecí kabel nic nepokládejte.

Technická podpora a registrace výrobku

Kontaktní informace

V případě potřeby oprav a technické podpory vyhledejte místní pobočku technické podpory společnosti Brady:

- **USA:** www.bradyid.com
- **Evropa:** www.bradyeurope.com
- **Asijsko–pacifická oblast:** www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Austrálie:** www.bradyid.com.au
- **Kanada:** www.bradycanada.ca
- **Latinská Amerika:** www.bradylatinamerica.com

Informace o registraci výrobku

Tiskárnu si zaregistrujte na této stránce:

- www.bradycorp.com/register
- **Austrálie:** www.bradyid.com.au/register
- **Čína:** www.brady.com.cn/membercenter/register_product.aspx

Opravy a vrácení výrobku

Pokud z nějakého důvodu potřebujete vrátit tiskárnu BradyPrinter S3000 k provedení oprav, obraťte se na technickou podporu společnosti Brady ohledně oprav a informací o výměně.

Konvence v dokumentaci

Je důležité, abyste při práci s tímto dokumentem rozuměli konvencím používaným v této příručce.

- Všechny činnosti prováděné uživatelem se označují **tučně**.
- Odkazy na nabídky, dialogová okna, tlačítka a obrazovky jsou označeny *kurzivou*.

Obsah

1 • Úvod

Vlastnosti a funkce	1
Kompatibilní aplikace	2
Parametry systému	2
Funkce tlačítek	2

2 • Nastavení

Vybalení a nastavení tiskárny	3
Obsah krabice	3
Součástky tiskárny	4
Napájení	5
Nastavení	5
Úsporný režim	5
Přepnutí tiskárny do režimu spánku	6
Probuzení tiskárny z režimu spánku	6
Restart tiskárny	6
Vložení nebo výměna spotřebních materiálů	7
Páska	7
Vložení nebo výměna spotřebních materiálů	8
Recyklace kazety se štítky a s páskou	10
Rozebrání kazety s páskou	10
<i>Recyklace součástí</i>	11
Rozebrání kazety se štítky	12
<i>Recyklace součástí</i>	13
Připojení tiskárny	14
Konfigurace přímého připojení USB	14
Nastavení výchozích hodnot systému	15

3 • Tisk štítků

Navigace a stav	16
Podrobnosti o materiálu	16
Vytváření štítků	17
Úpravy tisku	17
Tepelná energie pro tisk	17
Vodorovný posun	18
Svislý posun	18
Rychlost tisku	18
Možnosti ořezu	18
Tisk štítků	19
Posuv a řezání zásoby štítků	19

4 • Použití systémových nástrojů	
Instalace aktualizací firmwaru	20
5 • Údržba	
Zobrazení systémových informací	21
Úkony před údržbou	21
Čištění tiskárny	23
Odstranění zbytků z tiskárny	23
Čištění displeje	23
Čištění nože řezačky	24
Čištění snímačů	26
Čištění výstupního prostoru řezacího nože	27
Čištění prachu	28
Čištění tiskové hlavy	28
Výměna stěrače média	29
Odstranění zaseknutého materiálu	30
Zaseknutí tiskárny	30
Zaseknutí řezačky	30
6 • Odstraňování problémů	
A • Právní shoda	
Shoda s nařízenými agentury a schválení.....	34
United States	34
<i>FCC Notice</i>	34
Canada	35
Mexico	35
Evropa	35
<i>Směrnice RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU</i>	35
<i>Směrnice o bateriích 2006/66/ES</i>	36
Turkey	36
China	36
Taiwan	36
B • Licence	
Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru Microsoft Windows CE©	37

1 Úvod

Děkujeme vám, že jste si zakoupili zařízení BradyPrinter S3000, které můžete používat k tvorbě a tisku profesionálně vyhlížejících průmyslových štítků a nápisů. Jediné, co je třeba udělat:

- Vložit kazetu s páskou. Můžete si vybrat z velkého množství jednobarevných pásek.
- Vložit kazetu se štítky. Můžete volit ze šířek od 12,7 mm do 101,6 mm, v mnoha barvách, stylech a materiálech.
- Zaslát štítky do tisku ze svého štítkovacího softwaru.

Štítky a pásy od společnosti Brady Corporation jsou naprogramované tak, aby uměly komunikovat s tiskárnou a softwarem. Umožní vám to plně využít funkčnost celého systému.

Vlastnosti a funkce

Níže uvádíme pouze některé funkce, které usnadňují používání tohoto systému a umožňují splnit vaše požadavky na tvorbu štítků:

- Malá, lehká (přibližně 5,2 kg) jednotka, kterou můžete umístit na stůl.
- Vstup pomocí barevné dotykové obrazovky LCD.
- Jednobarevný tisk s rozlišením 300 dpi, až 101,6 mm široký a až 1,5 m dlouhý.
- Velký výběr barev tiskových pásek.
- Snadné vkládání štítků i pásky.
- Nekonečná nebo předsekaná média k tisku štítků z různých vysoce kvalitních materiálů.
- Tisk štítků z počítače.
- Automatická řezačka.

Kompatibilní aplikace

Tiskárna BradyPrinter S3000 je kompatibilní s počítačovým softwarem Brady® Workstation.

Při použití softwaru Brady Workstation tiskárna automaticky rozpozná všechny nastavené a kompatibilní materiály široké až 101,6 mm. Pro použití tiskárny s jinými programy nahlédněte do dokumentace příslušné aplikace.




Poznámka: V této tiskárně budou fungovat pouze spotřební materiály BradyPrinter S3000.

Parametry systému

- **Hmotnost:** 5,2 kg
- **Rozměry** (v uskladněném stavu): 22,9 cm x 30,5 cm x 24,1 cm
- **Provozní teplota:** 10–40 °C
- **Relativní vlhkost:** 10% až 80% (bez kondenzace)
- **Skladování:** -20 až 50 °C při 15% až 90% relativní vlhkosti bez kondenzace
- **Napětí:** 100–240 V stř. 50/60 Hz, 2 A
- **Rozlišení tisku:** 11,8 bodu/mm, 300 dpi
- **Velikost výstupního štítku:** 12,7 mm až 101,6 mm
- **Maximální délka štítku** (nekonečné médium): 1,5 m

Funkce tlačítek

Na přední straně tiskárny jsou tři tlačítka. Jejich funkce je popsána níže.

-  Vypínač slouží k vypínání tiskárny a zároveň jím lze zařízení přepnout do režimu spánku (viz [strana 6](#)).
-  Tlačítko posuvu posouvá štítek. Více informací naleznete na [strana 19](#).
-  Tlačítko řezu umožňuje ručně odříznout štítek.

2 Nastavení

Vybalení a nastavení tiskárny

Opatrně vybalte tiskárnu a zkontrolujte povrch zařízení (vnitřní i vnější) a systém k vytváření štítků, zda při přepravě nešlo k poškození.

Poznámka: Nezapomeňte z oblasti kolem tiskové hlavy a uvnitř hlavního krytu odstranit ochranu při přepravě.

Obsah krabice

- BradyPrinter S3000
- Disk CD s dokumentací, který zahrnuje stručný návod k obsluze a příručku pro uživatele v elektronickém formátu a internetové odkazy
- Napájecí kabel
- Kabel USB typu B
- Výtisk stručného návodu k obsluze
- Čisticí sada

Poznámka: Uchovejte prosím původní balení, včetně krabice, kdyby bylo nutné tiskárnu vrátit.



UPOZORNĚNÍ! Jestliže tiskárnu zasíláte, proberte se zasilatelem státní, federální, místní a mezinárodní předpisy pro zasílání, týkající se lithium-iontové baterie v tiskárně.

Součástky tiskárny



- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Displej (s dotykovou obrazovkou) | 2 Tlačítko napájení |
| 3 Hlavní kryt | 4 Výstupní zásobník štítků |
| 5 Vstupní stěrač | 6 Vstupní vodítka |
| 7 Role štítků | 8 Řezačka |
| 9 Kazeta s páskou | 10 Dvířka tiskové hlavy |
| 11 (a) porty USB,
(b) konektor napájecího kabelu a
(c) hlavní vypínač | |


Poznámka: Tiskárna je vybavena univerzálním napájecím zdrojem a lze ji napájet napětím 100 až 240 V, 50 až 60 Hz. Tiskárna rozpozná typ napětí a automaticky upraví napájecí zdroj.

Napájení

Nastavení



1. Zasuňte napájecí kabel do tiskárny podle obrázku.
2. Druhý konec kabelu zapojte do síťové zásuvky střídavého proudu.
3. Zapněte vypínač. Tiskárna se zapne a zobrazí hlavní obrazovku. Ukáže se velikost a barva momentálně vloženého média a další stavové indikátory.

Poznámka: Pokud není v tiskárně vložena páska nebo štítky, systém bude indikovat výchozí černou pásku a nekonečné bílé štítky o šířce 101,6 mm.



Úsporný režim


Je-li tiskárna zapojená do zásuvky, můžete ji nechat neustále v pohotovostním stavu, aby ji software mohl nalézt. Nebo můžete zvolit úsporný režim, takže se tiskárna po určitém období nečinnosti automaticky vypne.

1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
2. Ťukněte na možnost **Settings** .
3. Stiskněte položky **System Configuration > Power Save Mode**.
4. Zvolte možnost **AC Power**.
5. Chcete-li upravit dobu nečinnosti před automatickým vypnutím tiskárny, posuňte tečku indikátoru času doleva (snížení) resp. doprava (zvýšení). Případně můžete čas snížit stisknutím tlačítka mínus (-) a zvýšit stisknutím tlačítka plus (+).
6. Ťuknutím na ikonu  se vrátíte na hlavní obrazovku.

Přepnutí tiskárny do režimu spánku


Když je tiskárna v režimu spánku, displej se vypne a systém přejde do režimu nízké spotřeby energie, avšak nevyžaduje studené start, abyste ho znovu zapnuli. Můžete se dotknout obrazovky nebo stisknout tlačítko napájení, čímž systém vrátíte do stejného stavu, ve kterém se nacházel, než přešel do stavu úspory energie. Když je tiskárna v režimu spánku, tlačítko napájení svítí zeleně.

Poznámka: Chcete-li tiskárnu zcela vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko napájení na více než dvě sekundy.

1. Je-li tiskárna zapnutá, stiskněte a přidržte tlačítko  na přibližně dvě sekundy.
2. Pokud jste neuložili změny provedené v momentálně aktivním souboru, systém vás vyzve, abyste tak učinili.


Probuzení tiskárny z režimu spánku

Pokud se po určitou dobu nedotknete obrazovky nebo klávesnice, systém vypne displej a přejde do režimu nízké spotřeby energie. Když je tiskárna v režimu spánku, tlačítko napájení svítí zeleně. Aktuální štítek a nastavení se zachovají.

1. Stiskněte  nebo se dotkněte obrazovky.
2. Pokračujte s úpravou štítků.

Restart tiskárny

Tiskárnu lze restartovat následujícím způsobem.

1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko  alespoň na 5 sekund. Systém zahájí inicializační proces a spustí tiskárnu.
2. Když se zobrazí *Výchozí* obrazovka, můžete pokračovat s úpravami štítků.

Vložení nebo výměna spotřebních materiálů

Média Brady a tiskové pásky jsou vybaveny identifikačním čipem, který určuje a sleduje informace. Systém automaticky rozezná vložený materiál a pásku.


Poznámka: Během výměny spotřebního materiálu může být tiskárna zapnutá nebo vypnutá.

Páska


1. Chcete-li vyjmout pásku, otevřete hlavní kryt.




2. Uvolněte západku na dvířkách tiskové hlavy [2] a odklopením otevřete.
3. Uvolněte západku kazety pásky [3], zvedněte kazetu s páskou a vyjměte ji.



- Umístěte kazetu s páskou tak, aby se páska nacházela nad tiskovou hlavu (výrobní štítek směrem ke stroji), a zacvakněte ji na místo.




- Zavřete a zajistěte dvířka tiskové hlavy.
- Zavřete hlavní kryt.
- Pokud byla tiskárna v režimu spánku, stiskněte tlačítko . Systém rozpozná vložený spotřební materiál, nastaví barvy média a pásky a zobrazí rozměry štítku a množství zbývajícího spotřebního materiálu.

Vložení nebo výměna spotřebních materiálů

- Otevřete hlavní kryt.





- Uvolněte západku na dvířkách tiskové hlavy [2] a odklopením otevřete.



3. Je-li v činnosti žlutý stěrač média [3], posuňte jej dozadu.
4. Odsuňte žlutá vodítka média [4] do zcela otevřené pozice.
5. Vysunutím kazety se štítky z tiskárny vyjměte stávající médium, pokud je vloženo.
6. Vložte kazetu s médiem, dokud konce hřídele nedosednou do zářezů v držáku [5].
7. Zaveďte štítky z horní části role tak, aby dosedly do středu černého pryžového válečku.
8. Posuňte vodítka média tak, aby se dotkla okraje podkladového materiálu a štítky se nacházely pod vodítky.
9. Umístěte stěrač média do patřičné polohy na štítek.

Poznámka: Ne všechny štítky vyžadují použití stěrače. Zapojte stěrač pouze v případě, že to vyžadují vložené štítky.



10. Zavřete a zacvakněte dvířka tiskové hlavy a potom zavřete hlavní kryt.
11. Pokud byla tiskárna v režimu spánku, stiskněte tlačítko . Systém rozpozná vložený spotřební materiál, nastaví barvy pozadí a popředí a zobrazí rozměry štítku a množství zbývajících spotřebního materiálu.

Recyklace kazety se štítky a s páskou

Kazety je třeba recyklovat v souladu s místními předpisy. Před recyklací je třeba použité kazety rozebrat a vyjmout z nich jednotlivé součásti, které je poté třeba uložit do odpovídajících recyklačních kontejnerů.

Nezbytné pomůcky

- Rovný 6mm nebo 7mm šroubovák (na kazety s páskou) a rovný 4mm šroubovák (na kazety se štítky)
- Ochranné brýle
- Ochranné rukavice



UPOZORNĚNÍ! Při rozebírání kazet vždy používejte osobní ochranné pomůcky.

Rozebrání kazety s páskou

1. Nehtem na palci nebo hranou šroubováku nadzvedněte průsvitné plastové západky tak, aby se kazeta odemkla.




Západky

2. Do sváru dvou dílů kazety vedle každé ze západek vsuňte šroubovák a opatrně ji rozevřete. Opakujte postup na obou stranách kazety, dokud nebudou všechny západky rozpojené. Poté se kazeta otevře.
3. Vyjměte identifikační čip.
4. Odmotejte pásku z cívek a odloupněte její konec z lepenkových válečků.
5. Vyjměte cívku pásky ze středu lepenkového válečku.




Recyklace součástí



Č.	Součást	Popis	Recyklační kontejner
1	Kazeta s páskou (neprůsvitná)	PP	Č. 5 PP
2	Identifikační čip	Elektronika	Elektroodpad
3	Lepenkový váleček	Lepenka	Č. 20 C PAP
4	Cívky pásky (bílé)	ABS	Č. 6 PS

Rozebrání kazety se štítky


1. Palci zatlačte na **úchyty** a zároveň na středový válec směrem dopředu tak, aby úchyty válec uvolnily.
2. Vyměňte uvolněný válec z kazety se štítky.
3. Zasuňte hranu šroubováku do mezery vedle **držáku identifikačního čipu** a oddělte držák od válce.
4. Vyměňte identifikační čip z plastového držáku.



5. Zatlačte hranu šroubováku mezi plochá vodítka kazety a **koncovou krytku**. Otočte šroubovákem a postup opakujte po celém obvodu krytky, dokud se neoddělí.
6. Opakujte postup na druhé straně kazety.
7. Oddělte lepenkovou trubici tak, že středový váleček z trubice vysunete z trubice nebo trubici od válečku odříznete.



Recyklace součástí



Č.	Součást	Popis	Recyklační kontejner
1	Lepenková trubice	Lepenka	Č. 20 C PAP
2	Vodítka kazety	POČÍTAČ	Č. 7 PC
3	Středový válec	POM	Č. 7 POM
4	Držák identifikačního čipu	POM	Č. 7 POM
5	Identifikační čip	Elektronika	Elektroodpad
6	Koncové krytky	POM	Č. 7 POM
7	Středový váleček	ABS	Č. 7 ABS

Připojení tiskárny

Konfigurace přímého připojení USB

Chcete-li komunikovat přímo pomocí kabelu USB, musíte mít v počítači nainstalovaný ovladač zařízení USB. Po připojení by měl počítač automaticky rozpoznat a nainstalovat USB ovladač, pokud už není nainstalovaný.

1. Zapojte kabel USB do tiskárny a počítače.
2. Zapněte tiskárnu.
Na obrazovce počítače se v pravém dolním rohu objeví zpráva „Nalezen nový hardware“ a spustí se průvodce ovladače tisku.
3. V průvodci klikněte na možnost **Nainstalovat program automaticky** (pokud tato volba není už vybrána).
4. Klikněte na možnost **Další**.
Ovladač tiskárny se nainstaluje. Tento proces může trvat několik minut.
5. Po dokončení klikněte v průvodci na možnost **Dokončit**.

Tiskárna BradyPrinter S3000 může přijímat data z programu pro tvorbu štítků v počítači.

Při tisku z počítače je nutné, aby tiskárna byla připojena k počítači USB kabelem. Ujistěte se, že v dialogovém okně tisku programu pro tvorbu štítků byla vybrána tiskárna BradyPrinter S3000.

Do počítače




Do tiskárny

Nastavení výchozích hodnot systému

Výchozí hodnoty jsou běžná nastavení, která jsou předem určena, aby se systém mohl používat ihned po zapnutí (např. datum a čas se nastavují na místní hodnoty). Změnou výchozích hodnot můžete nastavit hodnoty dle vlastních potřeb.

Výchozí hodnoty, které zde nastavíte, zůstanou zachovány i v případě, že dojde k odpojení zdroje napájení z tiskárny a během aktualizací.

Konfigurace nebo změna těchto nastavení probíhá následovně:

1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
2. Ťkněte na možnost **Settings** .
3. Zvolte položku **System Configuration**.
4. Zvolte nastavení, které chcete změnit.
 - **Language (Jazyk)**
 - Zvolte požadovaný jazyk zpráv zobrazovaných tiskárnou.
 - **Date and Time (Datum a čas)**
 - **Power Save Mode (Úsporný režim)** (viz [strana 5](#))

3 Tisk štítků

Navigace a stav



Ťuknutím na tlačítko přechodu na hlavní stránku se kdykoli vrátíte zpět na začátek.



Při pohybu v nabídkách se můžete ťuknutím na tlačítko Zpět vrátit na předchozí stránku.




Na hlavní obrazovce se můžete ťuknutím pohybovat doleva či doprava.

Ikony stavu tiskárny a spotřebního materiálu ve stavovém řádku dole na hlavní obrazovce poskytují následující informace.

Ikona	Význam
	Text nad touto ikonou popisuje štítkovací materiál vložený do tiskárny.
	Tiskárna nemůže načíst paměťový čip v roličce. Štítky nejsou vloženy, jsou vloženy nesprávně nebo je paměťový čip poškozený.
 bliká	Tiskárna přijímá data ze softwaru Brady Workstation.

Podrobnosti o materiálu

Chcete-li zobrazit podrobné informace o vloženém materiálu, klikněte na číslo štítku resp. pásku ve stavovém řádku. Otevře se obrazovka *Material Details*.



Vytváření štítků

Štítky se vytvářejí pomocí softwaru Brady Workstation. Když poprvé vytvoříte soubor štítku, zadáte tiskárnu. Software pak může nabízet možnosti tisku specifické pro konkrétní tiskárnu. Software rovněž automaticky detekuje pásek a štítky vložené do tiskárny.

Potřebujete-li se softwarem pomoci, nahlédněte do dokumentace softwaru.


Úpravy tisku

Při tisku štítků nezapomínejte, že:

- Tiskárna odřezává jednotlivé štítky nebo na konci tiskové úlohy, což závisí na zvoleném nastavení řezání.
- Pokud tiskárna neobsahuje štítky nebo tiskovou pásku, tisk nebude spuštěn a budete vyzváni, abyste štítky nebo pásku vložili.
- Pokud během tisku otevřete dvířka tiskové hlavy, tisk se přeruší a zobrazí se zpráva s výzvou, abyste modul zavřeli. Tisková úloha je zrušena. Abyste mohli štítky vytisknout, musíte tiskovou úlohu znovu spustit.

Tato nastavení se použijí u všech tiskových úloh. Chcete-li je pro konkrétní úlohu změnit, nezapomeňte je po skončení vrátit do výchozího nastavení.

Při nastavování libovolného z následujících šesti nastavení postupujte následovně:

1. Na obrazovce *Home* ťukněte na položku **Settings** .
2. Zvolte možnost **Print Adjustments**.
3. Upravte požadovaný parametr.

Poznámka: Tlačítko **Reset Default** obnoví tovární nastavení tiskárny.

Tepelná energie pro tisk

Pomocí jezdce nastavte tmavší nebo světlejší tisk. Nastavení otestujte vytisknutím štítku.

Tepelná energie pro tisk stanovuje, kolik tepla se při tisknutí štítku použije v tiskové hlavě. Čím tmavší tisk, tím více inkoustu se přeneso na štítek. Optimální nastavení energie pro tisk se nastavuje automaticky pomocí identifikačního čipu pro vložené médium a je vhodné je měnit pouze v případě problémů. Pokud je například tisk nerovnoměrný, bylo by dobré zvýšit hodnotu tepelné energie, aby se zaručilo, že se na štítek přeneso dostatek inkoustu. Pokud se však při tisku páska lepí nebo trhá, tepelná energie může být příliš vysoká a měla by se snížit.



UPOZORNĚNÍ! Neustálý tisk s vysokou tepelnou energií může vést k zablokování tiskárny nebo dalším chybám tisku a může snížit celkovou životnost tiskové hlavy.

Poznámka: Zvolené nastavení tepelné energie pro tisk zůstane platné pro všechny další tiskové úlohy v případě současného média. Po vložení nového média se energie tisku změní zpět na výchozí hodnotu. Tepelná energie pro tisk se rovněž resetuje po restartování počítače.

Vodorovný posun

Pomocí jezdce posuňte obraz (potištěnou část pásku) doprava nebo doleva. Číslo na jezdci udává, o kolik se začátek tiskové pozice posune vůči továrnímu nastavení; *nepředstavuje* vzdálenost od levého okraje štítku.

Svislý posun

Pomocí jezdce posuňte tisk na štítcích nahoru či dolů. Číslo na jezdci udává, o kolik se začátek tiskové pozice posune vůči továrnímu nastavení; *nepředstavuje* vzdálenost od horního okraje štítku.

Rychlost tisku

Rychlost tisku umožňuje upravit rychlost tisku od 1 do 4 palců za sekundu (ips). Optimální hodnota rychlosti tisku se nastavuje automaticky pomocí identifikačního čipu ve vloženém materiálu a je vhodné ji měnit pouze v případě problémů. Je například možné rychlost tisku zpomalit v případě, že tisknete grafiku nebo jiné hustě pokryté štítky a chcete zajistit kompletní pokrytí štítku.

Rychlost lze zvýšit nebo snížit pomocí posuvníku.

Poznámka: Zvolené nastavení rychlosti tisku zůstane platné pro všechny další tiskové úlohy s použitím momentálně vloženého materiálu. Po vložení nového materiálu se rychlost tisku změní zpět na výchozí hodnotu. Rychlost tisku se rovněž resetuje po restartování počítače.

Možnosti řezu

Pomocí tohoto nastavení lze změnit polohu řezu. V závislosti na zvolené hodnotě řezu tiskárna posouvá štítek tak, aby provedla řez mezi štítky, na konci úkolu nebo vůbec. Jestliže není nastaveno nic, bude výchozí poloha řezu nastavená v softwaru Brady Workstation.

Poznámka: Velikost štítku v případě předsekaných štítků je už nastavená a nelze ji měnit.

Tisk štítků

Abyste mohli vytvářet, upravovat nebo tisknout štítky, musíte mít v počítači nainstalovaný software pro tvorbu štítků. Nahlédněte do dokumentace k softwaru pro tvorbu štítků, kdy naleznete pokyny, jak daný software nainstalovat a používat. Viz „Kompatibilní aplikace“ na straně 2, kde naleznete další informace.

Posuv a řezání zásoby štítků

Jestliže vložíte štítkovací materiál s nepravidelně oříznutým předním okrajem, je vhodné štítek posunout a oříznout. Rovněž materiál posuňte a ořízněte, pokud máte částečně vytištěnou nějakou úlohu, kterou potřebujete z tiskárny vyjmout.

Jak posunovat anebo řezat zásoby štítků:

1. Když je tiskárna zapnutá, opakovaně stiskněte a podržte tlačítko **Posuv**, dokud se materiál ve vámi požadované délce nevysune z tiskárny.

Poznámka: V případě předsekaných štítků se médium posune do místa řezání, což je další předsekaný štítek. Pro průběžné štítky se materiál při každém stisknutí tlačítka posuvu posune o dva palce.

2. Podle potřeby stiskněte tlačítko **Řezat**. Tiskárna štítek odřízne.

4 Použití systémových nástrojů

Instalace aktualizací firmwaru

Jak aktualizovat firmware:



UPOZORNĚNÍ! Během aktualizace nepřerušujte napájení tiskárny.


1. Na počítači přejděte na stránku www.bradyid.com.
2. Zvolte možnost **Help** a poté, v sekci *Downloads*, klikněte na položku **Firmware**.
3. Vyhledejte v seznamu nejnovější upgrade firmwaru tiskárny BradyPrinter S3000 a klikněte na něj. Seznam lze uspořádat abecedně, tak se může potřebný model tiskárny hledat snáze.
4. Klikněte na možnost **Begin Download**.
5. Uložte stažený soubor na disk USB.
6. Zapojte disk USB do dostupného USB portu tiskárny. Tiskárna soubor aktualizace rozezná a zobrazí na dotykové obrazovce zprávu.
7. Řiďte se pokyny na obrazovce. Po dokončení aktualizace se tiskárna restartuje.

5 Údržba

Zobrazení systémových informací

Obrazovka *About* zobrazuje čísla verzí jednotlivých součástí systému. Uvažujete-li o aktualizaci firmwaru, zkontrolujte údaj *Firmware driver*. Ostatní informace na stránce *About* použijte, dostanete-li k tomu pokyn od podpory společnosti Brady.

Jak si zobrazit systémové informace:

1. Na hlavní stránce ťukněte na položku **Settings** .
2. Ťukněte na možnost **About**.

Úkony před údržbou

Před jakoukoli údržbou, která vyžaduje otevření hlavního krytu tiskárny, byste měli tiskárnu odpojit ze zdroje napájení a vyjmout z ní médium.


1. Odpojte napájecí zástrčku [1] z tiskárny.




2. Otevřete hlavní kryt.



3. Uvolněte západku na dvířkách tiskové hlavy [2] a odklopením otevřete.
4. Uvolněte západku kazety pásky [3], zvedněte kazetu s páskou a vyjměte ji.



5. Posuňte dozadu žlutý stěrač média [4].
6. Odsuňte žlutá vodítka média [5] do zcela otevřené pozice.
7. Vyjměte kazetu z drážek na držáku [6].



Čištění tiskárny

Odstranění zbytků z tiskárny

Pokaždé, když provádíte údržbu tiskárny, byste měli rovněž odstranit jakékoli nečistoty způsobeném štítky.

Nezbytné pomůcky:

- Nádobka se stlačeným vzduchem, zakoupená v zemi použití (např. HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Textilie nepouštějící vlákna
- Izopropylalkohol
- Ochranné brýle



UPOZORNĚNÍ! Při použití stlačeného vzduchu vždy používejte ochranné brýle.

1. Odpojte napájecí kabel z tiskárny a vyjměte médium (viz „Úkony před údržbou“ na straně 21).
2. Nasaďte si ochranné brýle a odstraňte stlačeným vzduchem nashromážděné nečistoty ze součástí tiskárny.

Poznámka: Nemáte-li stlačený vzduch k dispozici, použijte hadřík nepouštějící vlákna, který lehce navlhčíte izopropylalkoholem a otřete s ním nečistoty.

3. Vraťte zpět tiskovou pásku a štítky.
4. Zavřete všechny kryty a zapojte napájecí kabel.

Čištění displeje

Nezbytné pomůcky

- Neabrazivní textilie nepouštějící vlákna
- Izopropylalkohol
- - nebo -
- Vlhčený ubrousek (vhodný k čištění displejů LCD)

Poznámka: Běžné čisticí prostředky obsahující čpavek, mýdla nebo jakékoli kyseliny mohou obrazovku poškodit. Používejte pouze textilií nepouštějící vlákna navlhčenou izopropylalkoholem.


1. Lehce navlhčete hadřík nepouštějící vlákna izopropylalkoholem nebo použijte vlhčené ubrousky vhodné k čištění počítačových obrazovek.
2. Jemně obrazovku otírejte vlhkým hadříkem, dokud neodstraníte veškeré nečistoty.

Čištění nože řezačky

Poznámka: Při čištění řezačky byste měli vyčistit i médium a snímače řezačky.

Nezbytné pomůcky

- Čisticí sada BradyPrinter S3000 (katalogové č. B31-CCT)
 - Izopropylalkohol
 - Nástroj k čištění řezačky (součástí čisticí sady)
1. Odpojte napájecí kabel z tiskárny a vyjměte médium (viz „Úkony před údržbou“ na straně 21).
 2. Stisknutím dvou žlutých úchytek řezačky [7] řezačku uvolníte. Mechanismus řezačky a výstupní zásobník [8] sklouznou za dvířka tiskové hlavy.



3. Do umělohmotné lahve, která je součástí čisticí sady, naplňte izopropylalkohol.

4. Vyčistěte kovový nůž řezačky [9]:
 - a. Pokud na noži řezačky ulpělo velké množství nečistot, nástrojem z čistící sady pro čištění řezačky zlehka seškrábněte nečistoty z nože řezačky.
 - b. Alkoholem navlhčete houbičku, která je součástí čistící sady. Nedovolte, aby alkohol z houbičky kapal.
 - c. Vyčistěte nůž řezačky navlhčenou houbičkou, dokud neodstraníte veškeré nečistoty.
 - d. Prostor pod hranou krytu řezačky vyčistěte navlhčenou houbičkou. Zasunutí nánosů nečistot dovnitř do stroje zabráníte pohybem od vnějšího okraje řezačky směrem do středu.
 - e. Pokračujte v čištění, dokud nejsou vidět žádné nečistoty a čisté houbičky se nešpiní.



5. Zavřete nůž řezačky zatlačením výstupního zásobníku, dokud úchytky řezačky nezapadnou na své místo.

Poznámka: Je možné, že budete muset trochu nadzvednout dvířka tiskové hlavy, abyste měli přístup k výstupnímu zásobníku.

6. Vraťte zpět kazety s tiskovou páskou a štítky.
7. Zavřete všechny kryty a zapojte napájecí kabel.


Čištění snímačů

Snímače média a řezačky se nacházejí uvnitř tiskárny a může se na nich usadit prach vzniklý řezáním štítků. Jeden ze snímačů média se nalézá pod žlutým vodítkem, viz obrázek níže. Snímač řezačky se nachází nad řezacím nožem a je viditelný pouze po uvolnění řezačky.

Nezbytné pomůcky

- BradyPrinter S3000 Čisticí sada (katalogové č. B31-CCT)
 - Izopropylalkohol
1. Odpojte napájecí kabel z tiskárny a vyjměte médium (viz „Úkony před údržbou“ na straně 21).
 2. Stlačením dvou žlutých výstupků řezačku uvolněte; mechanismus řezačky a výstupní zásobník vyklouznou dolů a zpřístupní snímač.
 3. Pomocí vlhčené houbičky na tyčince opatrně očistěte povrch snímače řezačky [11] a dva snímače média [10] v zobrazených místech:
 - a. Středový snímač předsekaných štítků [10a]
 - b. Výstupní snímač štítků / předsekaných štítků [10b]

Poznámka: Snímač se nalézá pod žlutým vodítkem.



Čištění výstupního prostoru řezacího nože


Tímto postupem se čistí výstupní prostor nože řezačky a výstupní zásobník.

Poznámka: Výstupní prostor byste měli vyčistit po vyčištění nože řezačky a snímačů.
Během čištění výstupního prostoru může dojít k poškození čisticí houbičky.

Nezbytné pomůcky

- Čisticí sada BradyPrinter S3000 (katalogové č. B31-CCT)
 - Izopropylalkohol
1. Odpojte napájecí kabel z tiskárny a vyjměte médium (viz „Úkony před údržbou“ na straně 21).
 2. Zavřete dvířka tiskové hlavy. Nemusí zacvaknout na své místo.
 3. Houbičkami na tyčince z čisticí sady navlhčenými alkoholem vyčistěte vstupní prostor výstupního zásobníku [12] a plošinku výstupního zásobníku [13].

Poznámka: Přístup do všech oblastí výstupního zásobníku si zajistíte uzavřením hlavního krytu tiskárny a naklopením tiskárny na stranu.



4. Vraťte zpět kazety s tiskovou páskou a štítky.
5. Zavřete všechny kryty, zastrčte napájecí kabel a zapněte vypínač.

Čištění prachu

V jednotce se může nahromadit prach vzniklý řezáním média. Pokud se zařízení zaneše velkým množstvím prachu, vyčistěte ho následujícím způsobem.

Nezbytné pomůcky

- BradyPrinter S3000 Čisticí sada (katalogové č. B31-CCT)
- Izopropylalkohol
- Nádobka se stlačeným vzduchem, zakoupená v zemi použití (např. HOSA AIR-464 Gear Duster)



UPOZORNĚNÍ! Při použití stlačeného vzduchu vždy používejte ochranné brýle.

1. Odpojte napájecí kabel z tiskárny a vyjměte médium (viz „Úkony před údržbou“ na straně 21).
2. Pomocí stlačeného vzduchu oprašte všechny viditelné oblasti uvnitř tiskárny.
3. Hadříkem navlhčeným v izopropylalkoholu otřete z tiskárny zbývající prach.
4. Z vnějšího krytu a rámu tiskárny otřete nečistoty a nánosy.

Čištění tiskové hlavy

Nezbytné pomůcky

- Čisticí sada BradyPrinter S3000 (katalogové č. B31-CCT)
- Izopropylalkohol

1. Odpojte napájecí kabel z tiskárny a vyjměte médium (viz „Úkony před údržbou“ na straně 21).
2. Do umělohmotné lahve, která je součástí čisticí sady, naplňte izopropylalkohol.

Poznámka: Neotírejte houbičkou na tyčince bronzově zbarvené části tiskové hlavy.

3. Navlhčete jednu houbičku na tyčince z čisticí sady alkoholem a jemně otírejte zelené a černé části tiskové hlavy [14].



UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze materiály obsažené v čisticí sadě. Použití jiných materiálů může vést k trvalému poškození tiskové hlavy.



4. Vraťte zpět kazety s tiskovou páskou a štítky.
5. Zavřete všechny kryty a zapojte napájecí kabel.

Výměna stěrače média

Nezbytné pomůcky

- B31-WIPER

1. Odpojte napájecí kabel z tiskárny a vyjměte médium (viz „Úkony před údržbou“ na straně 21).
2. Nadzvedněte a přidržte rameno stěrače a uchopte úchytku na vložce stěrače [15].
3. Zatáhněte úchytku trochu dopředu a potom vysuňte vložku stěrače z ramena.
4. Stěrač opět vložíte tak, že zasunete okraj vložky stěrače do drážky [16] na rameni stěrače a posunete ji, dokud úchytka nezapadne na své místo.



5. Vraťte zpět tiskovou pásku a štítky.
6. Zavřete všechny kryty a zapojte napájecí kabel.

Odstranění zaseknutého materiálu

Zaseknutí tiskárny

Jak odstranit zaseknutý materiál z tiskárny:

1. Odstraňte poškozenou tiskovou pásku anebo štítky z tiskárny.
2. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození tiskové hlavy, nožů řezačky, snímačů atd.
3. Ujistěte se, zda není třeba jednotku vyčistit. Pokud ano, viz „Čištění tiskárny“ na straně 23, kde naleznete další podrobnosti.
4. Vložte tiskovou pásku a štítky a resetujte všechna chybová hlášení.


Zaseknutí řezačky

Jak odstranit zaseknutý materiál z řezačky:


1. Odřízněte médium dle obrázku níže.



2. Zatlačením na západky uvolněte a nakloňte modul řezačky.





3. Otočte ozubené kolo řezačky proti směru pohybu hodinových ručiček a tak spusťte čepel dolů.



4. Vyjměte médium.
5. Otočte ozubené kolo ve směru pohybu hodinových ručiček a tak zvedněte čepel nahoru.
6. Zatlačte mechanismus řezačky zpět na místo a zacvakněte jej.

6 Odstraňování problémů

Pomocí následující tabulky lze odstranit problémy s tiskárnou. V situacích, kdy tiskárna zobrazuje chybovou zprávu, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Problém	Příčina	Nápravné kroky
Při zapnutí není tiskárna napájena.	Napájecí šňůra byla vytažena z tiskárny nebo ze síťové zásuvky.	Zkontrolujte napájecí šňůru.
Obrazovka zamrzla.	Chyba uživatelského rozhraní	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko Napájení . 2. Jakmile tiskárna přejde do režimu spánku, stiskněte znovu tlačítko Napájení . <p>Pokud se situace nevyřeší:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vypněte vypínač na boční straně tiskárny. 2. Vyčkejte pět sekund a poté vypínač znovu zapněte.
Tiskárna neposouvá štítky.	<ul style="list-style-type: none"> • Zaváděcí hrana role se štítky není správně vložena. • Zaváděcí hrana role se štítky je křivá nebo utržená (nerovný okraj). 	<ul style="list-style-type: none"> • Vložte štítky správně. • Zastříhnete zaváděcí hranu role se štítky tak, aby byla rovná.
Slabý tisk na štítcích.	Tisková páska se správně neposouvá.	<ul style="list-style-type: none"> • Napněte pásku otáčením navíjecí cívky (horní cívka) směrem dolů tak dlouho, dokud se průvš pásy neodstraní. • Vyzkoušejte jinou kazetu s páskou.
	Tepelná energie pro tisk může být příliš nízká.	Změňte nastavení tepelné energie (viz „ Tepelná energie pro tisk “ na straně 17).
Štítek je prázdný.	Štítek nebo páska nejsou správně vloženy nebo páska došla.	<ul style="list-style-type: none"> • Vložte kazetu s páskou. • Vložte novou pásku.

Problém	Příčina	Nápravné kroky
Špatná kvalita tisku	Páska a štítky nejsou kompatibilní nebo se používá nesprávná kombinace materiálu se štítky a tiskové pásky.	<ul style="list-style-type: none"> Ověřte, že je v tiskárně vložena správná tisková páska pro danou roli se štítky. Změňte kombinaci pásky nebo štítku.
	Na tiskové hlavě se nahromadil prach nebo lepidlo.	Vyčistěte tiskovou hlavu (viz „ Čištění tiskové hlavy “ na straně 28).
	Vstupní stěrač je špinavý.	Vyměňte vstupní stěrač (viz „ Výměna stěrače média “ na straně 29).
Vytištěný text obsahuje prázdná místa nebo čáry.	Páska se krabatí.	<ul style="list-style-type: none"> Napněte pásku otáčením navíjecí cívky (horní cívka) směrem dolů tak dlouho, dokud se průvės pásky neodstraní. Vyzkoušejte jinou kazetu s páskou.
Kvalita řezání je špatná.	Řezačka potřebuje vyčistit.	Vyčistěte řezačku (viz „ Čištění nože řezačky “ na straně 24).
Při tisku rámečků dochází k posunu média, což vede k mírnému posunutí rámečku.	Vodítka média nejsou správně nastavena, což způsobuje průvės štítků a jejich pohyb během tisku.	Nastavte vodítka tak, aby těsně přiléhala na štítky. Jak provést drobné úpravy rámečku viz „ Tepelná energie pro tisk “ na straně 17.

A Právní shoda

Shoda s nařízenými agentury a schválení

United States

FCC Notice

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Mexico

Declaración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL): El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar su uso no deseado.

Evropa



UPOZORNĚNÍ! Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento výrobek způsobovat rušení rádiového vysílání, a v takovém případě se od uživatele vyžaduje, aby učinil odpovídající opatření.



Směrnice o nakládání s vyřazenými elektrickými a elektronickými zařízeními

Na základě evropské směrnice WEEE je nutné při likvidaci tohoto zařízení postupovat v souladu s místními předpisy.

Směrnice RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU

Tento produkt nese označení CE a vyhovuje směrnici Evropské unie 2011/65/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 8. června 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Směrnice EU 2015/863 z 31. března 2015 upravuje seznam omezených látek v Příloze II směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady.

Směrnice o bateriích 2006/66/ES



Tento produkt obsahuje lithiovou knoflíkovou baterii. Přeškrtnutý symbol nádoby na odpadky opatřené kolečky, který je uveden vlevo, upozorňuje v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES na „separovaný sběr“ všech baterií a akumulátorů. Uživatelé baterií nesmí baterie likvidovat v rámci netříděného komunálního odpadu. Tato směrnice stanovuje rámec vrácení a recyklace použitých baterií a akumulátorů, které musí být shromažďovány odděleně a na konci životnosti recyklovány. Likvidujte baterie v souladu s místními zákony.

Poznámka ohledně recyklování

Vyjmutí lithiové knoflíkové baterie:

1. Rozeberte tiskárnu a vyhledejte lithiovou knoflíkovou baterii uloženou na základní desce s elektronikou.
2. Pomocí malého šroubováku uvolněte baterii z držáku a vyjměte z desky. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Turkey

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı

(Elektrik ve elektronik ekipmandaki belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının Kısıtlanması Yönetmeliği).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

China

有关此产品的 RoHS 声明信息，请访问 www.BradyID.com/S3000compliance

Taiwan

請至 www.BradyID.com/S3000compliance 尋找本產品的 RoHS 聲明資訊

B Licence

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru Microsoft Windows CE®

Pořídili jste si zařízení, které obsahuje software, k jehož poskytování byla společnosti Brady Worldwide, Inc. udělena licence centrem Microsoft Licensing nebo jeho partnerských organizací („MS“). Takto nainstalované softwarové produkty od společnosti Microsoft a s nimi související média, vytištěné materiály nebo „on-line“ či elektronická dokumentace („SOFTWARE“) jsou chráněny mezinárodními zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Poskytuje se licence k použití SOFTWARE. Nedochází k jeho prodeji. Všechna práva vyhrazena.

NE SOUHLASÍTE-LI S TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU S KONCOVÝM UŽIVATELEM, NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ NEBO SI NEPOŘÍZUJTE KOPII PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BEZ PRODLENÍ KONTAKTUJTE BRADY WORLDWIDE, INC. POKYNY K VRÁCENÍ NEPOUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ A VRÁCENÍ ZAPLACENÉ ČÁSTKY. JAKÉKOLI POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARE, KTERÉ SE NEOMEZUJE POUZE NA POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ, BUDE ZNAMENAT VÁŠ SOUHLAS S TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU S KONCOVÝM UŽIVATELEM (NEBO POTVRZENÍ JAKÉHOKOLI PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU).

UDĚLENÍ SOFTWAREVÉ LICENCE: Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem vám uděluje následující licenci:

SOFTWARE smíte používat pouze na tomto ZAŘÍZENÍ.

NEODOLNÉ VŮČI CHYBÁM. SOFTWARE NENÍ ODOLNÝ PROTI CHYBÁM. BRADY WORLDWIDE, INC. NEZÁVISLE URČILA, JAK TENTO SOFTWARE POUŽÍVAT V ZAŘÍZENÍ A MS SE SPOLEHLA NA BRADY WORLDWIDE, INC., ŽE PROVEDE DOSTATEČNÉ ZKOUŠKY, ABY ZJISTILA, ŽE SOFTWARE JE K TAKOVÉMU POUŽITÍ VHODNÝ.

NA SOFTWARE SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY. **SOFTWARE se poskytuje „jak stojí a leží“ se všemi chybami. PONESETE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITU, VÝKON, PŘESNOST A VYNALOŽENÉ ÚSILÍ (VČETNĚ PŘÍPADNÉ NEDBALOSTI). ROVNĚŽ SE NEPOSKYTUJE ZÁRUKA, ŽE SOFTWARE BUDE FUNGOVAT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV, ANI ZÁRUKA PROTI JAKÉMUKOLI PORUŠENÍ ZÁKONŮ.** POKUD JSTE OBDRŽELI JAKÉKOLI ZÁRUKY OHLEDNĚ DANÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO SOFTWARE, NEPOSKYTLA VÁM JE SPOLEČNOST MS, PRO KTEROU NEJSOU ZÁVAZNÉ.

Poznámka k podpoře Java. SOFTWARE může obsahovat podporu pro programy napsané v jazyce Java. Technologie Java není odolná proti chybám a není navržena, vyrobená či určena k použití nebo opětovnému prodeji jako on-line ovládací zařízení v nebezpečných prostředích, která vyžadují bezchybnou funkčnost, k nimž například patří provoz jaderné elektrárny, letecká navigace nebo komunikační systémy, řízení leteckého provozu, zařízení přímé první pomoci nebo zbrojní systémy, ve kterých by chyba technologie Java mohla přímo zapříčinit smrt, zranění nebo vážné poškození zdraví či životního prostředí. Sun Microsystems, Inc. smluvně vyžaduje, aby společnost MS zahrnula toto zřeknutí se zodpovědnosti.

Omezení odpovědnosti za určité škody. KROMĚ PŘÍPADŮ NEPOVOLENÝCH ZÁKONEM SPOLEČNOST MS NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ČI V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM ČI FUNKČNOSTÍ TOHOTO SOFTWARE. TOTO OMEZENÍ PLATÍ I TEHDY, POKUD PŘÍPADNÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MS NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU DVĚ STĚ PADESÁT AMERICKÝCH DOLARŮ (250,00 USD).

Omezení vztahující se na zpětné inženýrství, dekompilaci a rozklad. Nesmíte provádět zpětné inženýrství, dekompilovat či rozkládat SOFTWARE, kromě a pouze v rozsahu zákazu výše uvedených stanovení platnými právními předpisy.

PŘEVOD SOFTWARE POVOLEN S OMEZENÍMI. Můžete trvale převést veškerá práva v souladu s touto licenční smlouvou pouze jako součást trvalého prodeje nebo převodu zařízení a pouze v případě, že příjemce souhlasí s touto licenční smlouvou s koncovým uživatelem. Pokud se jedná o aktualizovanou verzi SOFTWARE, pak jakýkoli převod musí rovněž zahrnovat všechny předchozí verze SOFTWARE.

OMEZENÍ VÝVOZU. Berete na vědomí, že SOFTWARE vznikl v USA. Souhlasíte, že budete dodržovat veškeré příslušné mezinárodní a státní zákony, které se na SOFTWARE vztahují, včetně vývozních předpisů amerického správního úřadu pro vývoz (U.S. Export Administration Regulations) a omezení týkajících se uživatele, použití a cílové země vydaných vládou USA a vládami jiných zemí. Další informace ohledně vývozu tohoto SOFTWARE naleznete na stránce: <http://www.microsoft.com/exporting>.

Umístění

Brady Worldwide, Inc
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com
Tel.: 1-888-272-3946

Brady EMEA

Lindestraat 20
9240 Zele
Belgie
www.bradycorp.com/global
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11

Brady Corporation Asia

1 Kaki Bukit Crescent
Singapur 416236
www.bradycorp.com/global
Tel.: 65-6477-7261

Brady pro celý svět

Austrálie	612-8717-6300
Brazílie	55-11-3686-4720
Kanada.....	1-800-263-6179
Čína (Peking)	86-10-6788-7799
Čína (Šanghaj).....	86-21-6886-3666
Čína (Wu-si).....	86-510-528-2222
Hongkong.....	852-2359-3149
Japonsko.....	81-45-461-3600
Korea.....	82-31-451-6600
Latinská Amerika.....	1-414-540-5560
Malajsie	60-4-646-2700
Mexiko.....	525-399-6963
Nový Zéland.....	61-2-8717-2200
Filipíny.....	63-2-658-2077
Singapur.....	65-6477-7261
Tchaj-wan.....	886-3-327-7788
Thajsko.....	66-2-793-9200

Uživatelská příručka k S3000
(tištěno v angličtině):

Verze 9/9/2018

