

# Поддерживаемые команды сценариев ZPL II®

Промышленный принтер Brady® i7500  
Термопринтер идентификационных карточек  
пациентов PDC Certis C1-30

## Авторские права и товарные знаки

### Заявление об отказе

Настоящее руководство является собственностью компании Brady Worldwide, Inc. (далее «Brady») и может время от времени изменяться без предварительного уведомления. Компания Brady отказывается от любых предположений о предоставлении подобных редакций, если таковые имеются.

В отношении настоящего руководства действуют положения об авторских правах, все права защищены. Никакая часть этого руководства не может быть скопирована или воспроизведена иными способами без письменного согласия компании Brady.

Хотя этот документ был подготовлен со всей тщательностью, компания Brady не несет ответственности перед какой-либо стороной за любой ущерб или убыток, вызванный ошибками, упущениями или утверждениями, возникшими в результате небрежности, несчастного случая или любой другой причины. Brady также не несет ответственности за события, произошедшие в связи с использованием любого продукта или системы, описанной в настоящем руководстве, равно как ответственности за любые побочные или косвенные убытки, вытекающие из использования настоящего документа. Компания Brady не предоставляет никаких гарантий относительно возможности коммерческого использования или пригодности для конкретной цели.

Компания Brady оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в любой описанный в настоящем документе продукт или систему в целях повышения надежности, расширения возможностей или улучшения конструкции.

### Товарные знаки

BRADY, символ BRADY и Certis являются товарными знаками компании Brady Worldwide, Inc.

ZPL и Zebra являются зарегистрированными товарными знаками компании Zebra Technologies Corp.

Microsoft, Windows, Excel, Access и SQL Server являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation).

Все остальные названия марок и продуктов, упоминаемые в настоящем руководстве, являются товарными знаками (™) или зарегистрированными товарными знаками (®) соответствующих компаний или организаций.

© Brady Worldwide, Inc., 2024. Все права защищены.

Редакция А

Brady Worldwide, Inc.  
6555 West Good Hope Road  
Milwaukee, WI 53223  
[bradyid.com](http://bradyid.com)

---

# Содержание

## 1 • Введение

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Соглашение о разрешении ..... | 1 |
|-------------------------------|---|

## 2 • Команды

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Поддерживаемые команды .....   | 2 |
| Неподдерживаемые команды ..... | 9 |

# 1 Введение

---

В этом документе перечислены команды ZPL II и указано, какие из них поддерживаются в тех или иных принтерах Brady. Дополнительная информация о сценариях ZPL выходит за рамки данного руководства; обращайтесь к документации на язык ZPL II компании Zebra Technologies.

Вместо шрифтов ZPL используются шрифты Brady.

## Соглашение о разрешении

Сценарии ZPL пишутся с учетом разрешения принтера, поэтому ваш существующий сценарий может быть написан для какого-либо разрешения, отличного от разрешения вашего принтера Brady. Поддерживаемые принтеры Brady автоматически масштабируют этикетку в соответствии с разрешением принтера. Чтобы это работало, вы должны указать принтеру, какое разрешение используется в ваших сценариях. Настройку разрешения ZPL принтера можно узнать в руководстве к принтеру. Масштабированные этикетки могут выглядеть несколько иначе, чем на принтерах компании Zebra.

Такое автоматическое масштабирование не должно использоваться в сочетании с командой ^MU для изменения разрешения печати. Если используется и то, и другое, принтер вычисляет масштаб на основании обеих настроек.

## 2 Команды

Названия принтеров, поддерживающих ту или иную команду, сокращены следующим образом:

- i7500 для промышленного принтера Brady i7500
- C1-30 для термопринтера идентификационных карточек пациентов Certis C1-30

### Поддерживаемые команды

| Команда | Имя                         | Поддерживает-ся на принтере |       | Примечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                             | i7500                       | C1-30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ^A      | Scalable/Bitmapped Font     | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ^A@     | Use Font Name to Call Font  | да                          | да    | Вместо того чтобы указывать имя шрифта, указывайте семейство шрифтов.<br>Загруженные шрифты могут выглядеть немного крупнее или мельче, чем при визуализации на принтерах Zebra. Также может присутствовать небольшая разница при выравнивании базовых линий для шрифтов разного размера с помощью команды ^FT. И наконец, при использовании команды ^FB межстрочный интервал может немного отличаться. Все эти различия будут зависеть от используемого шрифта. |
| ^B0     | Aztec Bar Code              | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ^B1     | Code 11 Bar Code            | да                          | да    | Этот штрихкод может быть мельче, чем при печати на принтерах Zebra, в зависимости от ваших данных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ^B2     | Interleaved 2 of 5 Bar Code | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ^B3     | Code 39 Bar Code            | да                          | да    | Доступность полного набора символов ASCII для штрихкода Code 39 зависит от сканера, а не от штрихкода, как и в принтерах Zebra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Команда | Имя                                     | Поддерживает-ся на принтере |       | Примечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                         | i7500                       | C1-30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^B4     | Code 49 Bar Code                        | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^B5     | Planet Code Bar Code                    | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^B7     | PDF417 Bar Code                         | да                          | да    | Штрихкод может казаться мельче, но он всегда соответствует вашим параметрам и сканируется одинаково.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ^B8     | EAN-8 Bar Code                          | да                          | да    | Штрихкод обрабатывается так, как если бы для команды ^CV всегда было установлено значение Y.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ^B9     | UPC-E Bar Code                          | да                          | да    | Штрихкод обрабатывается так, как если бы для команды ^CV всегда было установлено значение Y.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ^BA     | Code 93 Bar Code                        | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^BB     | CODABLOCK Bar Code                      | да                          | да    | Штрихкод может казаться мельче, но он всегда соответствует вашим параметрам и сканируется одинаково.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ^BC     | Code 128 Bar Code (Subsets A, B, and C) | да                          | да    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Штрихкод может казаться мельче, но он всегда соответствует вашим параметрам и сканируется одинаково.</li> <li>В режиме D для текста интерпретации используется шрифт A, а не шрифт O.</li> <li>В тексте интерпретации команда ^A для шрифта текста не соблюдается в режимах, где она соблюдалась бы на принтерах Zebra.</li> </ul> |
| ^BD     | UPS MaxiCode Bar Code                   | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^BE     | EAN-13 Bar Code                         | да                          | да    | Штрихкод обрабатывается так, как если бы для команды ^CV всегда было установлено значение Y.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ^BF     | MicroPDF417 Bar Code                    | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^BI     | Industrial 2 of 5 Bar Codes             | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^BJ     | Standard 2 of 5 Bar Code                | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^BK     | ANSI Codabar Bar Code                   | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^BL     | LOGMARS Bar Code                        | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^BM     | MSI Bar Code                            | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Команда | Имя                                | Поддерживает-ся на принтере |       | Примечания                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    | i7500                       | C1-30 |                                                                                                                              |
| ^BO     | Aztec Bar Code                     | да                          | да    |                                                                                                                              |
| ^BP     | Plessey Bar Code                   | да                          | да    | Параметр высоты штрихкода имеет диапазон 1–32 000. Значение по умолчанию задается командой ^BY.                              |
| ^BQ     | QR Code Bar Code                   | да                          | да    | Все команды ^BQ обрабатываются как QR-код модели 2; модель 1 не поддерживается.                                              |
| ^BR     | GS1 Databar                        | да                          | да    |                                                                                                                              |
| ^BS     | UPC/EAN Extensions                 | да                          | да    | Данные полей (^FD) ограничиваются 2 цифрами для 2-значного расширения UPC/EAN и 5 цифрами для 5-значного расширения UPC/EAN. |
| ^BT     | TLC39 Bar Code                     | да                          | да    |                                                                                                                              |
| ^BU     | UPC-A Bar Code                     | да                          | да    | Штрихкод обрабатывается так, как если бы для команды ^CV всегда было установлено значение Y.                                 |
| ^BX     | Data Matrix Bar Code               | да                          | да    | Штрихкод может казаться мельче, но он всегда соответствует вашим параметрам и сканируется одинаково.                         |
| ^BY     | Bar Code Field Default             | да                          | да    |                                                                                                                              |
| ^BZ     | POSTAL Bar Code                    | да                          | да    | IntelligentMail использует для текста интерпретации шрифт A, а не шрифт O.                                                   |
| ^CC     | Change Caret                       | да                          | да    |                                                                                                                              |
| ~CC     | Change Caret                       | да                          | да    |                                                                                                                              |
| ^CD     | Change Delimiter                   | да                          | да    |                                                                                                                              |
| ~CD     | Change Delimiter                   | да                          | да    |                                                                                                                              |
| ^CF     | Change Alphanumeric Default Font   | да                          | да    |                                                                                                                              |
| ^CI     | Change International Font/Encoding | да                          | да    | Поддерживаемые значения: 0–13, 27–31 и 33–36.                                                                                |
| ^CT     | Change Tilde                       | да                          | да    |                                                                                                                              |
| ~CT     | Change Tilde                       | да                          | да    |                                                                                                                              |
| ^CV     | Code Validation                    | да                          | да    |                                                                                                                              |

| Команда | Имя                         | Поддерживает-ся на принтере |       | Примечания                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                             | i7500                       | C1-30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ^CW     | Font Identifier             | да                          | да    | Вместо того чтобы указывать имя шрифта, указывайте семейство шрифтов. Это необходимо только при использовании ваших собственных шрифтов (не системных).                                                                                                                                 |
| ^DF     | Download Format             | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ~DG     | Download Graphics           | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ^FB     | Field Block                 | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ^FC     | Field Clock                 | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ^FD     | Field Data                  | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ^FH     | Field Hexadecimal Indicator | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ^FN     | Field Number                | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ^FO     | Field Origin                | да                          | да    | По умолчанию при автоматическом выравнивании устанавливается выравнивание по левому краю.                                                                                                                                                                                               |
| ^FP     | Field Parameter             | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ^FR     | Field Reverse Print         | да                          | да    | При использовании печати инверсией вы можете заметить разницу в выводе, если в вашем сценарии есть два перекрывающихся закругленных прямоугольника с текстом между ними. Чтобы избежать этого, помещайте в сценарий сначала все закругленные прямоугольники, а затем текст.             |
| ^FS     | Field Separator             | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ^FT     | Field Typeset               | да                          | да    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Соединение базовых линий между двумя элементами может не в точности соответствовать тому, как оно производится на принтерах Zebra.</li> <li>По умолчанию при автоматическом выравнивании устанавливается выравнивание по левому краю.</li> </ul> |
| ^FV     | Field Variable              | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Команда | Имя                                               | Поддерживает-ся на принтере |       | Примечания                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                   | i7500                       | C1-30 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^FW     | Field Orientation                                 | да                          | да    | По умолчанию при автоматическом выравнивании устанавливается выравнивание по левому краю.                                                                                                                                                                                   |
| ^FX     | Comment                                           | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^GB     | Graphic Box                                       | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^GC     | Graphic Circle                                    | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^GD     | Graphic Diagonal Line                             | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^GE     | Graphic Ellipse                                   | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^GF     | Graphic Field                                     | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^GS     | Graphic Symbol                                    | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^IM     | Image Move                                        | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ~JA     | Cancel All                                        | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^JM     | Set Dots per Millimeter                           | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ~JX     | Cancel Current Partially Input Format             | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^KD     | Select Date and Time Format (for Real Time Clock) | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^KL     | Define Language                                   | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^KN     | Define Printer Name                               | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^LH     | Label Home                                        | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^LL     | Label Length                                      | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^LR     | Label Reverse Print                               | да                          | да    | При использовании печати инверсией вы можете заметить разницу в выводе, если в вашем сценарии есть два перекрывающихся закругленных прямоугольника с текстом между ними. Чтобы избежать этого, помещайте в сценарий сначала все закругленные прямоугольники, а затем текст. |
| ^LT     | Label Top                                         | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^MC     | Map Clear                                         | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ^MD     | Media Darkness                                    | да                          | да    | Допустимый диапазон — от –30 (самый светлый) до 30 (самый темный).                                                                                                                                                                                                          |

| Команда | Имя                            | Поддерживает-ся на принтере |       | Примечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                | i7500                       | C1-30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^MM     | Print Mode                     | да                          | нет   | Эта команда обрабатывается, но вы не можете установить значение, отличное от настройки на принтере. Поэтому на данный момент конечный результат тот же, так как команда не поддерживается.                                                                                                                                |
| ^MU     | Set Units of Measurement       | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^PM     | Printing Mirror Image of Label | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^PO     | Print Orientation              | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^PP     | Programmable Pause             | да                          | да    | Принтеры i7500 реагируют так же, как и принтеры Zebra.<br>Что касается принтеров C1-30, эта команда переводит принтер в режим остановки, а все напечатанные этикетки выталкиваются из принтера. Все последующие команды игнорируются до тех пор, пока принтер не будет выведен из режима остановки с помощью команды ~PS. |
| ~PP     | Programmable Pause             | да                          | да    | Принтеры i7500 реагируют так же, как и принтеры Zebra.<br>Что касается принтеров C1-30, эта команда переводит принтер в режим остановки, а все напечатанные этикетки выталкиваются из принтера. Все последующие команды игнорируются до тех пор, пока принтер не будет выведен из режима остановки с помощью команды ~PS. |
| ^PQ     | Print Quantity                 | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^PR     | Print Rate                     | да                          | нет   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~PR     | Application Reprint            | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~PS     | Print Start                    | да                          | да    | Принтеры i7500 реагируют так же, как и принтеры Zebra.<br>Что касается принтеров C1-30, команда ~PS выводит принтер из режима остановки.                                                                                                                                                                                  |
| ^PW     | Print Width                    | да                          | да    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Команда | Имя                                              | Поддерживает-ся на принтере |       | Примечания                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                  | i7500                       | C1-30 |                                                                                                                                                    |
| ~SD     | Set Darkness                                     | да                          | да    |                                                                                                                                                    |
| ^SF     | Serialization Field (with a Standard ^FD String) | да                          | да    | Никакие данные, созданные с помощью команды ^FC, не будут изменяться командой ^SF. Эти данные будут рассматриваться как буквенно-цифровые символы. |
| ^SL     | Set Mode and Language (for Real-Time Clock)      | да                          | да    |                                                                                                                                                    |
| ^SN     | Serialization Data                               | да                          | да    | Никакие данные, созданные с помощью команды ^FC, не будут изменяться командой ^SN. Эти данные будут рассматриваться как буквенно-цифровые символы. |
| ^SO     | Set Offset (for Real-Time Clock)                 | да                          | да    |                                                                                                                                                    |
| ^ST     | Set Date and Time (for Real-Time Clock)          | да                          | да    |                                                                                                                                                    |
| ^TB     | Text Blocks                                      | да                          | да    | Последняя строка текста не печатается, если из-за установленной высоты блока она «разрезалась» бы пополам.                                         |
| ~WC     | Print Configuration Label                        | да                          | да    |                                                                                                                                                    |
| ~WL     | Set LEAP Parameters                              | да                          | да    |                                                                                                                                                    |
| ^XA     | Start Format                                     | да                          | да    |                                                                                                                                                    |
| ^XB     | Suppress Backfeedq                               | да                          | нет   |                                                                                                                                                    |
| ^XF     | Recall Format                                    | да                          | да    |                                                                                                                                                    |
| ^XG     | Recall Graphic                                   | да                          | да    |                                                                                                                                                    |
| ^XZ     | End Format                                       | да                          | да    |                                                                                                                                                    |

## Неподдерживаемые команды

В следующей таблице указаны команды ZPL, которые не поддерживаются.

Также не поддерживаются следующие команды, не указанные в таблице:

- команды RFID языка ZPL;
- команды беспроводной связи (за исключением команды ~WL, которая включена в приведенную выше таблицу поддерживаемых команд).

Неподдерживаемые команды, включенные в ваш сценарий, игнорируются.

| Команда | Имя                                  |                   |
|---------|--------------------------------------|-------------------|
| ^CM     | Change Memory Letter Designation     | Не поддерживается |
| ^CN     | Cut Now                              | Не поддерживается |
| ^CO     | Cache On                             | Не поддерживается |
| ^CP     | Remove Label                         | Не поддерживается |
| ~DB     | Download Bitmap Font                 | Не поддерживается |
| ~DE     | Download Encoding                    | Не поддерживается |
| ~DN     | Abort Download Graphic               | Не поддерживается |
| ~DS     | Download Intellifont (Scalable Font) | Не поддерживается |
| ~DT     | Download Bounded TrueType Font       | Не поддерживается |
| ~DU     | Download Unbounded TrueType Font     | Не поддерживается |
| ~DY     | Download Objects                     | Не поддерживается |
| ~EG     | Erase Download Graphics              | Не поддерживается |
| ^FL     | Font Linking                         | Не поддерживается |
| ^FM     | Multiple Field Origin Locations      | Не поддерживается |
| ~HB     | Battery Status                       | Не поддерживается |
| ~HD     | Head Diagnostic                      | Не поддерживается |
| ^HF     | Host Format                          | Не поддерживается |
| ^HG     | Host Graphic                         | Не поддерживается |
| ^HH     | Configuration Label Return           | Не поддерживается |
| ~HI     | Host Identification                  | Не поддерживается |
| ~HM     | Host RAM Status                      | Не поддерживается |
| ~HQ     | Host Query                           | Не поддерживается |
| ~HS     | Host Status Return                   | Не поддерживается |
| ^HT     | Host Linked Fonts List               | Не поддерживается |
| ~HU     | Return ZebraNet Alert Configuration  | Не поддерживается |

| Команда | Имя                                   |                   |
|---------|---------------------------------------|-------------------|
| ^HV     | Host Verification                     | Не поддерживается |
| ^HW     | Host Directory List                   | Не поддерживается |
| ^HY     | Upload Graphics                       | Не поддерживается |
| ^HZ     | Display Description Information       | Не поддерживается |
| ^ID     | Object Delete                         | Не поддерживается |
| ^IL     | Image Load                            | Не поддерживается |
| ^IS     | Image Save                            | Не поддерживается |
| ^JB     | Initialize Flash Memory               | Не поддерживается |
| ~JB     | Reset Optional Memory                 | Не поддерживается |
| ~JC     | Set Media Sensor Calibration          | Не поддерживается |
| ~JD     | Enable Communications Diagnostics     | Не поддерживается |
| ~JE     | Disable Diagnostics                   | Не поддерживается |
| ~JF     | Set Battery Condition                 | Не поддерживается |
| ~JG     | Graphing Sensor Calibration           | Не поддерживается |
| ^JH     | Early Warning Settings                | Не поддерживается |
| ^JI     | Start ZBI (Zebra BASIC Interpreter)   | Не поддерживается |
| ~JI     | Start ZBI (Zebra BASIC Interpreter)   | Не поддерживается |
| ^JJ     | Set Auxiliary Port                    | Не поддерживается |
| ~JL     | Set Label Length                      | Не поддерживается |
| ~JN     | Head Test Fatal                       | Не поддерживается |
| ~JO     | Head Test Non-Fatal                   | Не поддерживается |
| ~JP     | Pause and Cancel Format               | Не поддерживается |
| ~JQ     | Terminate Zebra BASIC Interpreter     | Не поддерживается |
| ^JS     | Sensor Select                         | Не поддерживается |
| ~JS     | Change Backfeed Sequence              | Не поддерживается |
| ^JT     | Head Test Interval                    | Не поддерживается |
| ^JU     | Configuration Update                  | Не поддерживается |
| ^JW     | Set Ribbon Tension                    | Не поддерживается |
| ^JZ     | Reprint After Error                   | Не поддерживается |
| ~KB     | Kill Battery (Battery Discharge Mode) | Не поддерживается |
| ^KP     | Define Password                       | Не поддерживается |
| ^KV     | Kiosk Values                          | Не поддерживается |
| ^LF     | List Font Links                       | Не поддерживается |

| Команда | Имя                                         |                   |
|---------|---------------------------------------------|-------------------|
| ^LS     | Label Shift                                 | Не поддерживается |
| ^MA     | Set Maintenance Alerts                      | Не поддерживается |
| ^MF     | Media Feed                                  | Не поддерживается |
| ^MI     | Set Maintenance Information Message         | Не поддерживается |
| ^ML     | Maximum Label Length                        | Не поддерживается |
| ^MN     | Media Tracking                              | Не поддерживается |
| ^MP     | Mode Protection                             | Не поддерживается |
| ^MT     | Media Type                                  | Не поддерживается |
| ^MW     | Modify Head Cold Warning                    | Не поддерживается |
| ^NC     | Select the Primary Network Device           | Не поддерживается |
| ~NC     | Network Connect                             | Не поддерживается |
| ^ND     | Change Network Settings                     | Не поддерживается |
| ^NI     | Network ID Number                           | Не поддерживается |
| ~NR     | Set All Network Printers Transparent        | Не поддерживается |
| ^NS     | Change Wired Networking Settings            | Не поддерживается |
| ~NT     | Set Currently Connected Printer Transparent | Не поддерживается |
| ^PA     | Advanced Text Properties                    | Не поддерживается |
| ^PF     | Slew Given Number of Dot Rows               | Не поддерживается |
| ^PH     | Slew to Home Position                       | Не поддерживается |
| ~PH     | Slew to Home Position                       | Не поддерживается |
| ~PL     | Present Length Addition                     | Не поддерживается |
| ^PN     | Present Now                                 | Не поддерживается |
| ~RO     | Reset Advanced Counters                     | Не поддерживается |
| ^SC     | Set Serial Communications                   | Не поддерживается |
| ^SE     | Select Encoding Table                       | Не поддерживается |
| ^SI     | Set Sensor Intensity                        | Не поддерживается |
| ^SP     | Start Print                                 | Не поддерживается |
| ^SQ     | Halt ZebraNet Alert                         | Не поддерживается |
| ^SR     | Set Printhead Resistance                    | Не поддерживается |
| ^SS     | Set Media Sensors                           | Не поддерживается |
| ^SZ     | Set ZebraNet Alert                          | Не поддерживается |
| ~TA     | Tear-off Adjust Position                    | Не поддерживается |
| ^TO     | Transfer Object                             | Не поддерживается |

| Команда | Имя                           |                   |
|---------|-------------------------------|-------------------|
| ^WD     | Print Directory Label         | Не поддерживается |
| ~WQ     | Write Query                   | Не поддерживается |
| ^XS     | Set Dynamic Media Calibration | Не поддерживается |
| ^ZZ     | Printer Sleep                 | Не поддерживается |