BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BMP®21-PLUS LABEL PRINTER

Stručný návod na obsluhu

REGISTRÁCIA TLAČIARNE

Zaregistrujte svoju tlačiareň on-line na adrese www.bradycorp.com/register.

TECHNICKÁ ASISTENCIA

Ohľadom riešenia problémov a častých otázok navštívte adresu:

http://www.qualityserviceandsupport.com/brady

Ostatné čísla technickej podpory môžete nájsť na zadnej časti obálky tejto príručky. Keď budete kontaktovať zástupcu spoločnosti, majte pripravené výrobné číslo (umiestnené vo vnútri kazetovej zásuvky).

BATÉRIE

1. Na zadnej strane tlačiarne stlačte tlačidlá otvorenia krytu, ktoré sa nachádzajú na oboch stranách dvierok oddelenia batérií, potom otočte dvierka oddelenia batérií nahor a von. (Dvierka vypadnú.)

2. Vložte 6 alkalických batérií typu AA alebo voliteľnú nabíjateľnú zostavu batérií BMP21-PLUS-BATT. (Nepoužívajte nabíjateľné batérie AA alebo lítiové batérie AA typu Ultimate).

Poznámka: Príslušenstvo v podobe zostavy lítium-iónovej batérie nie je možné nabíjať v tlačiarni.

3. Znovu vložte čap na hornej strane dvierok oddelenia batérií a zatlačte dvierka oddelenia batérií, čím ich umiestnite na miesto.

Napájanie zo siete

1. Vložte guľatý koniec kábla adaptéru do zástrčky na ľavej strane tlačiarne.
2. Zasuňte druhý koniec šnúry do elektrickej zástrčky.

VÝMENA KAZETY ŠTÍTKOV

1. Otočením poistnej páčky doľava odistíte kazetu.
2. Stlačte tlačidlo vysunutia na zadnej strane tlačiarne.
3. Vytiahnite kazetu z tlačiarne.

4. Umiestnite do kazetovej zásuvky novú kazetu a zatlačte ju smerom nadol, pokým nezacvakne na mieste.
5. Otočte uzamykaciu páčku nahor (doprava).

Šnúrka

Ak používate šnúrku, pripevnite ju na základni tlačiarne.

UPOZORNENIE!

Šnúrka sa nedá odtrhnúť a môže predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.

KLÁVESNICA

Funkcia	Kláves	Opis
Napájanie		Zapína tlačiareň.
Navigácia		Posúva kurzor v riadku textu alebo v ponukách nahor, nadol, doľava,
Enter		Pridáva do štítkov prázdny riadok, prijíma položky ponúk.
Funkcia		Vyvoláva alternatívne funkcie (označené žltou farbou) na klá-
Backspace	CLEAR	Vymazáva znaky a vystupuje z ponúk.
Clear (Vymazanie)	+ CLEAR	Vymaže údaje z obrazovky.
Label Type (Typ štítka)	FEED LABEL TYPE	Vstupuje do nainštalovaných šablón
Feed (Zavedenie)	+ FEED LABEL TYPE	Zavádza štítky do tlačiarne.
Font Size (Veľkosť	CAPS FONT SIZE	Volí veľkosť a atribúty písma.
Caps Lock (Veľké pís-	+ CAPS FONT SIZE	Uzamyká veľké písmená.
Print (Tlač)	MULTI-PRINT PRINT	Tlačí štítky.
Multi-Print (Viacná-	+ MULTI-PRINT PRINT	Vytlačí viacero kópií štítka.
Menu (Ponuka)	SERIAL MENU	Nastavuje predvolené a iné možnosti
Serial (Séria)	+ SERIAL MENU	Definuje hodnoty serializácie.
Backlight (Podsviete-	+ SPACE	Podsvecuje obrazovku v slabých sve-
Symbol	+ 1 SYMBOL	Poskytuje prístup k predvolenej grafike.
Barcode (Čiarový kód)	+ 2	Umiestňuje text vo formáte čiarového
International (Medziná-	+ 6	Poskytuje prístup k medzinárodným zna-
Date (Dátum)	+ Z ADD DATE	Vloží dátum.
Time (Čas)	+ Y ADD TIME	Vloží čas.

Slovenčina

Úplné pokyny o používaní všetkých klávesov, funkcií a typov štítkov si pozrite v používateľskej príručke tlačiarne BMP®21-PLUS. Prejdite na adresu: www.BradyCorp.com/Global.

ZAPNUTIE

1. Stlačením tlačidla Napájanie zapnite tlačiareň.

DISPLEJ



1	Riadky textu	5	Caps Lock (Veľké písmená
2	Label type (Typ	6	Indikátor funkčného klá-
3	Font size (Veľkosť	7	Indikátor životnosti baté-
4	Tučné písmo		

VYTVORENIE ŠTÍTKU

Zadávanie textu

Zvislá čiara je kurzor.

1. Zadajte text na pozícii kurzora.

Poznámka: Množstvo textu, ktorý sa zmestí na riadok, sa určuje podľa šírky materiálu vloženého štítka alebo orientácie textu. V prípade, že ak bude riadok textu príliš dlhý alebo ak bude písmo príliš veľké, zobrazí sa chybová správa „Cannot Fit“ (Nedostatočný priestor). Pre opravu alebo pridanie nového riadku zmeňte veľkosť písma alebo vymažte časť textu.

2. Pre pridanie nového prázdneho riadku stlačte kláves ENTER .

Zadanie textu

Vloženie ďalšieho textu do riadku textu:

1. Pomocou navigačných klávesov nastavte kurzor na bod, kde by mal byť vložený text.
2. Zadajte text.

Veľkosť písma

Pre zmenu veľkosti a vlastností (napr. tučné) písma:

1. Stlačte kláves Font Size (Veľkosť písma) CAPS FONT SIZE.
2. Stlačením navigačnej šípky nahor alebo nadol vyberte požadovanú veľkosť písma, a potom stlačte kláves Enter ↵.

Odstránenie textu

Všetky znaky od pozície kurzora NAĽAVO (späť) naraz odstránite:

1. Umiestnite kurzor napravo od znakov, ktoré chcete odstrániť.
2. Stlačte kláves Backspace CLEAR ← raz pre každý znak, ktorý chcete odstrániť.

Vymazanie údajov

Vymazanie všetkého textu na štítku:

1. Stlačte kláves Clear (Vymazať) ⌃ + CLEAR ←.

ULOŽENIE ŠTÍTKU

Uloženie štítkov ako súboru:

1. Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka) SERIAL MENU.
2. Prejdite na možnosť File (Súbor), a potom stlačte tlačidlo **Enter** ↵.
3. Vyberte možnosť Save (Uložiť), a potom stlačte tlačidlo Enter ↵.
4. Umiestnite kurzor na otvorené číslované políčko (prázdne políčko), a potom stlačte tlačidlo Enter ↵.



5. Do políčka File Name? (Názov súboru?) zadajte názov súboru, a potom stlačte tlačidlo Enter ↵ .



OTVORENIE SÚBORU

Otvorenie (predvolanie) uloženého súboru:

1. Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka) SERIAL MENU.
2. Vyberte možnosť File (Súbor), a potom stlačte tlačidlo Enter ↵ .
3. Vyberte možnosť Open (Otvoriť), a potom stlačte tlačidlo Enter ↵ .
4. Pomocou navigačných klávesov vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť, potom stlačte tlačidlo Enter ↵ .



TLAČ ŠTÍTKU

Pre vytlačenie štítku:

1. Stlačte kláves Print (Tlač) MULTI-PRINT PRINT.
2. Keď sa z tlačiarne vynorí štítok, stlačte páky orezávača, aby ste štítok vyrezali.

BMP21-PLUS / BMP21-LAB Regulatory Statements

UNITED STATES

This Class B device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CANADA

Industry Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EUROPE

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

In accordance with the European WEEE Directive, this device needs to be recycled in accordance with local regulations.

RoHS Directive 2011/65/EU

This product is CE marked and complies with the European Union's Directive 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Batteries Directive 2006/66/EC

This product contains a lithium battery. The crossed-out wheeled bin shown to the left is used to indicate 'separate collection' for all batteries and accumulators in accordance with European Directive 2006/66/EC. Users of batteries must not dispose of batteries as unsorted municipal waste. This Directive determines the framework for the return and recycling of used batteries and accumulators that are to be collected separately and recycled at end of life.

Please dispose of the printer and battery pack according to your local regulations.

Notice to Recyclers

To remove the Lithium battery pack:

1. Turn the printer over, open the battery compartment door, and remove the battery pack.
2. Dispose of in accordance with local regulations.

To remove the Lithium battery:

1. Disassemble printer and locate the lithium coin cell battery located on the main circuit board.
2. Remove the battery from the board, and dispose in accordance with local regulations.

Turkey

Turkish Ministry of Environment and Forestry

(Directive on the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Mexico

Energy Statement:

Consumo de energia en operacion: 3.35 Wh

(Energy consumption in operation mode)

Consumo de energia en modo de espera: 0.1 Wh

(Energy consumption in standby mode)

Brady Worldwide Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223 U.S.A.
Telephone: 414-358-6600 USA Domestic
Facsimile: 414-438-6958

Websites
USA: www.bradyid.com.
Canada: www.bradycanada.com
Mexico: www.bradylatinamerica.com
Asia: www.bradycorp.com
Europe: www.bradyeurope.com
www.bradyeurope.com/services (Europe)

Phone Numbers

- 1-800-643-8766 (USA)
- 1-800-263-6179 (Canada)
- 44 1295 228 205 (UK)
- 01 800 112 7239 (Mexico)
- 55 11 3604 7729 (Brazil)
- 001-866-748-4424 (Latin America)

© 2013 Brady Worldwide Inc. REV B