



COMPACTE RFID-LEZER VOOR HANDENVRIJ WERKEN

BRADY EXA31

DRAAGBARE UHF RFID-LEZER

STROOMLIJN WORKFLOWS MET HANDENVRIJ RFID-LEZEN



**GEMAKKELIJK
GEGEVENS
VERZAMELEN
TIJDENS BEWEGING**



**HANDENVRIJ
ONTWERP VOOR
NAADLOOS
WERKEN**



**BETROUWBARE
BLUETOOTH-
VERBINDING**



**BATTERIJ GAAT DE
HELE WERKDAG
MEE**

Compacte en veelzijdige draagbare RFID-lezer

- ▶ Compact en licht
- ▶ Gemakkelijk te bevestigen aan handschoenen, riem of uitrusting
- ▶ Gemakkelijk aan te sluiten op elk slim apparaat via Bluetooth
- ▶ Aangepast leesbereik voor diverse toepassingen
- ▶ Werkt tot 8 uur met een volle batterij
- ▶ Draagbaar ontwerp houdt beide handen vrij voor efficiënt werken

BRADY EXA31



UHF RFID-IDENTIFICATIE

ISO-conformiteitsnormen	ISO 18000-63 (EPC-klasse 1Gen2v2)
Frequentie	865 MHz - 868MHz of 902 MHz - 930 Mhz
RF-uitgestraald vermogen	160mW ERP
Leessnelheid	200 tags in DRM-modus
Focuspunt	Tot 2 m

BARCODE-IDENTIFICATIE

Barcodes	Ondersteunt 1D-/lineaire barcodes, Ondersteunt 2D-barcodes
----------	--

GEBRUIKERSINTERFACE

Apparaatindicatoren	Trillingen voor haptische feedback, Zoemer voor geluidsignalen
Type gebruikersinterface	Knoppen

AANSLUITMOGELIJKHEDEN

Aansluitmogelijkheden	Bluetooth® 4.2 lage energie (klasse II)
-----------------------	---

PLATFORM

Besturingssysteem	Android 8.1, Android 9, Android 10, iOS 14, Windows® 10
RFID-mogelijkheden	UHF

AFMETINGEN EN GEWICHT

Gewicht (kg)	75 g
Afmeting	48 mm (B) x 77 mm (H) x 24 mm (D)

OMGEVING

Werktemperatuur	-20°C - 55°C
Opslagtemperatuur	-10°C - 60°C
Opladtemperatuurbereik (°C)	0° - 45°C
Valtest	Bestand tegen een val van 1,5 meter
ESD	Contacten: +/-4 kVdc, Luchtafvoer: +/-8 kVdc

VOEDING

Geleverd met batterij	Ja
Batterijtype	Herlaadbare lithium-ionbatterij
Hoe wordt de batterij geleverd?	Geleverd geïnstalleerd in apparatuur
mAh-waarde batterij	1200 mAh
Laadtijden	Laden via micro USB-aansluiting (0 tot 100%) 4 uur

Productopties

Artikel-nummer	Bestelreferentie	Omschrijving	Frequentie
310993	EXA31-868-UHF-EU	EXA31 868 UHF 2D-imager EU	865,6 MHz - 867,6 MHz
310994	EXA31-868-UHF-RU	EXA31 868 UHF 2D-imager RU	866,0 MHz - 867,6 MHz
310995	EXA31-915-UHF-AU	EXA31 915 UHF 2D-imager AU	920,0 MHz - 926,0 MHz
310996	EXA31-915-UHF-HK	EXA31 915 UHF 2D-imager HK	920,0 MHz - 925,0 MHz
310997	EXA31-915-UHF-JP1	EXA31 915 UHF 2D-imager JP1	916,7 MHz - 923,5 MHz
310998	EXA31-915-UHF-SG	EXA31 915 UHF 2D-imager SG	920,0 MHz - 925,0 MHz
310999	EXA31-915-UHF-US	EXA31 915 UHF 2D-imager US	902,0 MHz - 928,0 MHz
322819	EXA31-915-UHF-MY	EXA31 915 UHF 2D-imager MY	919,0 MHz - 923,0 MHz
323414	N-EXA31-868-UHF-EU	Nordic ID EXA31 868 UHF 2D-imager EU	865,6 MHz - 867,6 MHz
323415	N-EXA31-915-UHF-US	Nordic ID EXA31 915 UHF 2D-imager US	902,0 MHz - 928,0 MHz
325874	EXA31-915-IMG-IL	EXA31 915 UHF BLE 2D-imager IL	916,3 MHz
325875	EXA31-915-UHF-IL	EXA31 915 UHF BLE IL	916,3 MHz

Accessoires

Artikel-nummer	Bestelreferentie	Omschrijving
310974	HH53-EXA31-51-USB	Micro-USB-kabel, 1,8 m HH53, EXA51e, EXA31
311000	EXA31-PSU-USB	EXA31 PSU 5 V 1,2 A Micro-USB EU/UK/US/CN
311001	EXA31-BATT-1200	EXA31 lithium-polymeerbatterij 1200 mAh
322809	EXA31-GLOVE-S	EXA31-handschoen met triggerknop, maat S
322810	EXA31-GLOVE-M	EXA31-handschoen met triggerknop, maat M
322811	EXA31-GLOVE-L	EXA31-handschoen met triggerknop, maat L

