



LETTORE RFID COMPATTO PER OPERAZIONI A MANI LIBERE

EXA31 BRADY

LETTORE RFID UHF INDOSSABILE

SEMPLIFICA I FLUSSI DI LAVORO CON LA LETTURA RFID A MANI LIBERE



LA RACCOLTA DEI DATI IN MOVIMENTO DIVENTA SEMPLICE



DESIGN A MANI LIBERE PER SVOLGERE QUALSIASI OPERAZIONE CON LA MASSIMA EFFICIENZA



CONNESSIONE BLUETOOTH AFFIDABILE



GRANDE AUTONOMIA DELLA BATTERIA, IN GRADO DI DURARE PER INTERI TURNI DI LAVORO

Lettore RFID indossabile compatto e versatile

- ▶ Compatto e leggero
- ▶ Facilmente agganciabile a guanti, cinture o indumenti
- ▶ Facilmente collegabile a qualsiasi dispositivo smart tramite Bluetooth
- ▶ Campo di lettura personalizzato per diverse applicazioni
- ▶ Autonomia di 8 ore con una sola carica
- ▶ Design indossabile per avere entrambe le mani libere e svolgere qualsiasi operazione con la massima efficienza

EXA31 BRADY



Opzioni del prodotto

Codice	Codice prodotto	Descrizione	Frequenze
310993	EXA31-868-UHF-EU	EXA31 868 UHF 2D Imager EU	865,6 MHz - 867,6 MHz
310994	EXA31-868-UHF-RU	EXA31 868 UHF 2D Imager RU	866,0 MHz - 867,6 MHz
310995	EXA31-915-UHF-AU	Lettore UHF 915 2Dimag EXA31 AU	920,0 MHz - 926,0 MHz
310996	EXA31-915-UHF-HK	Lettore UHF 915 2Dimag EXA31 HK	920,0 MHz - 925,0 MHz
310997	EXA31-915-UHF-JP1	Lettore UHF 915 2Dimag EXA31 JP1	916,7 MHz - 923,5 MHz
310998	EXA31-915-UHF-SG	Lettore UHF 915 2Dimag EXA31 SG	920,0 MHz - 925,0 MHz
310999	EXA31-915-UHF-US	Lettore UHF 915 2Dimag EXA31 US	902,0 MHz - 928,0 MHz
322819	EXA31-915-UHF-MY	Imager 2D UHF EXA31 915 MY	919,0 MHz - 923,0 MHz
323414	N-EXA31-868-UHF-EU	Lettore UHF 868 2Dimag EXA31 Nordic ID EU	865,6 MHz - 867,6 MHz
323415	N-EXA31-915-UHF-US	Lettore UHF 915 2Dimag Nordic ID EXA31 US	902,0 MHz - 928,0 MHz
325874	EXA31-915-IMG-IL	Lettore 2Dimag BLE UHF 915 EXA31 IL	916,3 MHz
325875	EXA31-915-UHF-IL	Lettore BLE UHF 915 EXA31 IL	916,3 MHz

IDENTIFICAZIONE RFID UHF

Standard di conformità ISO	ISO 18000-63 (EPC Classe 1Gen2v2)
Frequenze	865 MHz - 868 MHz o 902 MHz - 930 MHz
Potenza irradiata RF	160mW ERP
Velocità di lettura	200 targhette in modalità DRM
Punto focale	Fino a 2 m

IDENTIFICAZIONE DI CODICI A BARRE

Codici a barre	Supporta codici a barre 1D/Lineari, Supporta i codici a barre 2D
----------------	--

INTERFACCIA UTENTE

Indicatori per dispositivi	Vibrazione per feedback aptico, Cicalino per indicazioni sonore
Tipo interfaccia	Pulsanti

CONNETTIVITÀ

Opzioni di connettività	Bluetooth® 4.2 bassa energia (classe II)
-------------------------	--

PIATTAFORMA

Sistema operativo	Android 8.1, Android 9, Android 10, iOS 14, Windows® 10
Funzionalità RFID	UHF

DIMENSIONI E PESO

Peso (kg)	75 g
Dimensioni	48 mm (L) x 77 mm (A) x 24 mm (P)

AMBIENTE

Temperatura operativa	-20°C - 55°C
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 60°C
Intervallo di temperatura di carica (°C)	0° - 45°C
Lunghezza del testo	Resistente a cadute da 1,5 metri
ESD	Contatti: +/-4 kVdc, Scarico dell'aria: +/-8 kVdc

ALIMENTAZIONE

Fornito con batteria	Sì
Tipo di alimentazione	Batteria a ioni di litio ricaricabile
Come viene fornita la batteria	Fornita installata nell'apparecchiatura
Capacità mAh della batteria	1200 mAh
Tempo di ricarica	Ricarica tramite connettore micro USB (da 0 a 100%) 4 ore

Accessori

Codice	Codice prodotto	Descrizione
310974	HH53-EXA31-51-USB	Cavo micro-USB 1,8 m HH53, EXA51e, EXA31
311000	EXA31-PSU-USB	EXA31 PSU 5V 1,2 A micro-USB EU/UK/US/CN
311001	EXA31-BATT-1200	Batteria ai polimeri di litio da 1200 mAh per EXA31
322809	EXA31-GLOVE-S	Guanto con pulsante di attivazione EXA31, taglia S
322810	EXA31-GLOVE-M	Guanto con pulsante di attivazione EXA31, taglia M
322811	EXA31-GLOVE-L	Guanto con pulsante di attivazione EXA31, taglia L

