



KOMPAKTOWY CZYTNIK RFID UMOŻLIWIAJĄCY OBSŁUGĘ
BEZ UŻYCIA RĄK

BRADY EXA31

CZYTNIK RFID UHF DO
NOSZENIA PRZY SOBIE

USPRAWNIJ PROCESY ROBOCZE DZIĘKI ODCZYTOWI
RFID BEZ UŻYCIA RĄK



ŁATWE GROMADZENIE DANYCH W RUCHU



KONSTRUKCJA
UMOŻLIWIAJĄCA
SWOBODNE
WYKONYWANIE
ZADAŃ BEZ UŻYCIA
RĄK



NIEZAWODNE
POŁĄCZENIE
BLUETOOTH



WYTRZYMAŁY
AKUMULATOR
UMOŻLIWIA PRACĘ
PRZESZCZĄ ZMIANĘ

Kompaktowy i wszechstronny czytnik RFID do noszenia przy sobie

- ▶ Kompaktowy rozmiar i niewielka waga
- ▶ Łatwe mocowanie do rękawic, pasków lub sprzętu
- ▶ Bezproblemowe łączenie z dowolnym urządzeniem inteligentnym przez Bluetooth
- ▶ Zakres odczytu dostosowany do różnych zastosowań
- ▶ Praca do 8 godzin na jednym ładowaniu
- ▶ Konstrukcja umożliwiająca noszenie przy sobie i obsługę bez użycia rąk, zwiększająca wydajność pracy

BRADY EXA31



IDENTYFIKACJA UHF RFID

Zgodność z normami ISO	ISO 18000-63 (EPC klasa 1 gen. 2 ver. 2)
Częstotliwości	865 MHz - 868 MHz lub 902 MHz - 930 MHz
Moc wypromieniowywana RF	160mW ERP
Szybkość odczytu	200 przywieszek w trybie DRM
Ogniskowa	Do to 2 m

IDENTYFIKACJA KODÓW KRESKOWYCH

Typ kodu kreskowego	Obsługa kodów kreskowych 1D/liniowych, Obsługa kodów kreskowych 2D
---------------------	--

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wskaźniki stanu	Wibracyjne sygnały dotykowe, Brzęczyk do sygnalizacji dźwiękowej
Typ interfejsu użytkownika	Przyciski

ŁĄCZNOŚĆ

Opcje łączności	Bluetooth® 4.2 Low Energy (klasa II)
-----------------	--------------------------------------

PLATFORMA

System operacyjny	Android 8.1, Android 9, Android 10, iOS 14, Windows® 10
Funkcje RFID	UHF

WIELKOŚĆ I MASA

Masa (kg)	75 g
Wymiary	48 mm (S) x 77 mm (W) x 24 mm (G)

ŚRODOWISKO

Temperatura robocza	-20°C - 55°C
Temperatura przechowywania	-10°C - 60°C
Zakres temperatur ładowania (°C)	0° - 45°C
Odporność na upadek	Odporność na upadek z wysokości 1,5 metra
Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych	Styki: +/-4 KV DC, Powietrze wylotowe: +/-8 KV DC

ZASILANIE

Dostarczane bez baterii	Tak
Rodzaj baterii	Akumulator litowo-jonowy z możliwością ładowania
W jaki sposób wysyłana jest bateria	Wysyłana zamontowana w urządzeniu
Klasyfikacja akumulatora mAh	1200 mAh
Czas ładowania	Ładowanie przez złącze micro USB (od 0 do 100%) 4 godz.

Opcje produktu

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis	Częstotliwości
310993	EXA31-868-UHF-EU	Rejestrator EXA31 868 UHF 2D wersja UE	865,6 MHz - 867,6 MHz
310994	EXA31-868-UHF-RU	Rejestrator EXA31 868 UHF 2D wersja RU	866,0 MHz - 867,6 MHz
310995	EXA31-915-UHF-AU	Rejestrator 2D EXA31 915 UHF wersja AU	920,0 MHz - 926,0 MHz
310996	EXA31-915-UHF-HK	Rejestrator 2D EXA31 915 UHF wersja HK	920,0 MHz - 925,0 MHz
310997	EXA31-915-UHF-JP1	Rejestrator 2D EXA31 915 UHF wersja JP1	916,7 MHz - 923,5 MHz
310998	EXA31-915-UHF-SG	Rejestrator 2D EXA31 915 UHF wersja SG	920,0 MHz - 925,0 MHz
310999	EXA31-915-UHF-US	Rejestrator 2D EXA31 915 UHF wersja US	902,0 MHz - 928,0 MHz
322819	EXA31-915-UHF-MY	Rejestrator 2D EXA31 915 UHF wersja MY	919,0 MHz - 923,0 MHz
323414	N-EXA31-868-UHF-EU	Rejestrator Nordic ID 868 UHF EXA31 2D - wersja UE	865,6 MHz - 867,6 MHz
323415	N-EXA31-915-UHF-US	Rejestrator 2D Nordic ID EXA31 915 UHF - wersja US	902,0 MHz - 928,0 MHz
325874	EXA31-915-IMG-IL	Rejestrator 2D EXA31 915 UHF BLE wersja IL	916,3 MHz
325875	EXA31-915-UHF-IL	EXA31 915 UHF BLE wersja IL	916,3 MHz

Akcesoria

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
310974	HH53-EXA31-51-USB	Kabel Mikro USB, 1,8 m do HH53, EXA51e, EXA31
311000	EXA31-PSU-USB	EXA31 PSU Mikro USB 5 V 1,2 A UE/UK/USA/CN
311001	EXA31-BATT-1200	Bateria litowo-polimerowa EXA31 1200 mAh
322809	EXA31-GLOVE-S	Rękawiczka do EXA31 z przyciskiem spustowym, rozmiar S
322810	EXA31-GLOVE-M	Rękawiczka do EXA31 z przyciskiem spustowym, rozmiar M
322811	EXA31-GLOVE-L	Rękawiczka do EXA31 z przyciskiem spustowym, rozmiar L

