



EL SERBEST OPERASYONLAR İÇİN KOMPAKT RFID OKUYUCU

BRADY EXA31

GİYİLEBİLİR UHF RFID OKUYUCU

EL SERBEST RFID OKUMA İLE İŞ AKIŞLARINI DÜZENLEYİN



HAREKET HALİNDE VERİ TOPLAMA KOLAYLAŞTIRILDI



KUSURSUZ GÖREV
YÜRÜTME İÇİN
ELLER SERBEST
TASARIM



GÜVENİLİR
BLUETOOTH
BAĞLANTISI



UZUN ÖMÜRLÜ PİL,
TAM VARDİYALI
ÇALIŞMAYI
DESTEKLER

Kompakt ve çok amaçlı giyilebilir RFID okuyucu

- ▶ Kompakt ve hafif
- ▶ Eldivenlere, kemerlere veya ekipmanlara kolayca takılır
- ▶ Bluetooth aracılığıyla herhangi bir akıllı cihazı kolayca bağlayın
- ▶ Çeşitli uygulamalar için özelleştirilmiş okuma aralığı
- ▶ Tek şarjla 8 saate kadar çalışır
- ▶ Giyilebilir tasarım, görev verimliliği için her iki elin de serbest kalmasını sağlar

BRADY EXA31



UHF RFID TANIMLAMA

ISO Uygunluk Standartları	ISO 18000-63 (EPC Sınıf 1 Gen 2 v2)
Frekans	865 MHz - 868 MHz veya 902 MHz - 930 MHz
RF Işıma Gücü	160mW ERP
Okuma Hızı	DRM modunda 200 yapışkansız etiket
Odak Noktası	Kadar 2 m

BARKOD TANIMLAMA

Barkod Türü	1D/Doğrusal barkodları destekler, 2D barkodları destekler
-------------	---

KULLANICI ARAYÜZÜ

Cihaz Göstergeleri	Haptik geri bildirim için titreşim, Sesli bildirimler için zil
Kullanıcı Arayüzü Türü	Düğmeler

BAĞLANTI

Bağlantı Seçenekleri	Bluetooth® 5.2 Düşük Enerji (sınıf II)
----------------------	--

PLATFORM

Çalışma Sistemi	Android 8.1, Android 9, Android 10, iOS 14, Windows® 10
RFID özellikleri	UHF

BOYUT VE AĞIRLIK

Ağırlık (kg)	75 g
Boyutlar	48 mm (G) x 77 mm (Y) x 24 mm (D)

ORTAM

Çalışma Sıcaklığı	-20°C - 55°C
Depolama Sıcaklığı	-10°C - 60°C
Şarj Sıcaklık Aralığı (°C)	0° - 45°C
Düşürme Testi	1,5 metreden düşmeye dayanıklı
ESD	Temas: +/-4 kVdc, Hava tahliyesi: +/-8 kVdc

GÜÇ

Pille Sevk Edilir	Evet
Pil Türü	Yeniden Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil
Pil Nasıl Sevk Edilir?	Ekipmana takılı halde gönderilir
Pil mAh Derecesi	1200 mAh
Şarj Süreleri	Mikro USB bağlayıcı üzerinden şarj (%0-100) 4 saat

Ürün seçenekleri

Madde Numarası	Sipariş Referansı	Açıklama	Frekans
310993	EXA31-868-UHF-EU	EXA31 868 UHF 2D görüntü cihazı AB	865,6 MHz - 867,6 MHz
310994	EXA31-868-UHF-RU	EXA31 868 UHF 2D görüntü cihazı RU	866,0 MHz - 867,6 MHz
310995	EXA31-915-UHF-AU	EXA31 915 UHF 2D görüntü cihazı AU	920,0 MHz - 926,0 MHz
310996	EXA31-915-UHF-HK	EXA31 915 UHF 2D görüntü cihazı HK	920,0 MHz - 925,0 MHz
310997	EXA31-915-UHF-JP1	EXA31 915 UHF 2D görüntü cihazı JP1	916,7 MHz - 923,5 MHz
310998	EXA31-915-UHF-SG	EXA31 915 UHF 2D görüntü cihazı SG	920,0 MHz - 925,0 MHz
310999	EXA31-915-UHF-US	EXA31 915 UHF 2D görüntü cihazı US	902,0 MHz - 928,0 MHz
322819	EXA31-915-UHF-MY	EXA31 915 UHF 2D görüntü cihazı MY	919,0 MHz - 923,0 MHz
323414	N-EXA31-868-UHF-EU	Nordic ID EXA31 868 UHF 2D görüntü cihazı AB	865,6 MHz - 867,6 MHz
323415	N-EXA31-915-UHF-US	Nordic ID EXA31 915 UHF 2D görüntü cihazı ABD	902,0 MHz - 928,0 MHz
325874	EXA31-915-IMG-IL	EXA31 915 UHF BLE 2D görüntüleyici IL	916,3 MHz
325875	EXA31-915-UHF-IL	EXA31 915 UHF BLE IL	916,3 MHz

Aksesuarlar

Madde Numarası	Sipariş Referansı	Açıklama
310974	HH53-EXA31-51-USB	1,8 m Micro-USB kablo, HH53, EXA51e, EXA31
311000	EXA31-PSU-USB	EXA31 PSU 5 V 1,2 A Micro-USB AB/BK/ABD/CN
311001	EXA31-BATT-1200	EXA31 lityum polimer pil 1200 mAh
322809	EXA31-GLOVE-S	Tetik düğmeli EXA31 eldiveni, S Boyut
322810	EXA31-GLOVE-M	Tetik düğmeli EXA31 eldiveni, M Boyut
322811	EXA31-GLOVE-L	Tetik düğmeli EXA31 eldiveni, L Boyut

