



UNTERSTÜTZT DIE GRÖSSTE AUSWAHL VON PROTOKOLLEN AUF DEM MARKT

V1400

BASISSTATION GEMÄSS INDUSTRIEPROTOKOLL

Erweitern Sie den Funktionsumfang Ihrer kabellosen Brady-Lesegeräte

Stellen Sie Verbindungen mit Geschäftssystemen, SPS-Steuerungen und anderen Betriebstechnologien her



Versorgen Sie den gesamten Betrieb mit einer kleinen, aber leistungsstarken Basisstation

Alle benötigten Technologien und Protokolle sind in einem Gerät integriert:

- ▶ Smarte Basis-Ladestation
- ▶ Bis zu viermal mehr Protokolloptionen
- ▶ Industrial Ethernet-Verbindung mit OT- und IT-Protokollen
- ▶ Dank IP65-Schutzart für industrielle Umgebungen geeignet
- ▶ Durch einfache Integration schneller einsatzbereit

EINE NAHTLOSE LÖSUNG



ZAHLREICHE VERBINDUNGSOPTIONEN



EINFACHE KONFIGURATION



FÜR JEDES TRAGBARE KABELLOSE BRADY-LESEGERÄT GEEIGNET

V1400 - Sets



Artikelnummer	324268	324269	324270	324271	178324
Bestellbezeichnung	BRA-V1400-KIT1-EU	BRA-V1400-KIT1-UK	BR-V3200-KIT4-EU	BR-V3200-KIT4-UK	BR-V3200-KIT5
Beschreibung	V1400 Ethernet-Basisstation-Set für die Industrie EU	V1400 Ethernet-Basisstation-Set für die Industrie UK	V3200 kabelloses Barcode-Lesegerät mit V1400 Basisstation und Zubehör-Set EU	V3200 kabelloses Barcode-Lesegerät mit V1400 Basisstation und Zubehör-Set UK	V3200 kabelloses Barcode-Lesegerät mit V1400 Basisstation und Zubehör-Set, einschließlich Stromkabel mit offenen Enden
Lieferumfang	- V1400 Ethernet/Bluetooth-Basisstation für die Industrie - Strom- und Kommunikationskabel - 0,5 m - M12-auf-RJ45-Kommunikationskabel - 5 m - M12 auf Hohlstecker-Stromkabel - 1 m - AC-Adapter und EU-Stromkabel	- V1400 Ethernet/Bluetooth-Basisstation für die Industrie - Strom- und Kommunikationskabel - 0,5 m - M12-auf-RJ45-Kommunikationskabel - 5 m - M12 auf Hohlstecker-Stromkabel - 1 m - AC-Adapter und UK-Stromkabel	- V3200 kabelloses Barcode-Lesegerät - V1400 Ethernet/Bluetooth-Basisstation für die Industrie - V1200 Li-Ion-Akku - Strom- und Kommunikationskabel - 0,5 m - M12-auf-RJ45-Kommunikationskabel - 5 m - M12 auf Hohlstecker-Stromkabel - 1 m - AC-Adapter und EU-Stromkabel	- V3200 kabelloses Barcode-Lesegerät - V1400 Ethernet/Bluetooth-Basisstation für die Industrie - V1200 Li-Ion-Akku - Strom- und Kommunikationskabel - 0,5 m - M12-auf-RJ45-Kommunikationskabel - 5 m - M12 auf Hohlstecker-Stromkabel - 1 m - AC-Adapter und UK-Stromkabel	- V3200 kabelloses Barcode-Lesegerät - V1400 Ethernet/Bluetooth-Basisstation für die Industrie - V1200 Li-Ion-Akku - Strom- und Kommunikationskabel - 0,5 m - M12-auf-RJ45-Kommunikationskabel - 5 m - M12 auf Kabel mit offenen Enden - 5 m

V1400 - Technische Daten

Physische Merkmale	
Abmessungen der Basisstation	255,00 mm (B) x 75,00 mm (H) x 113,00 mm (T)
Gewicht der Basisstation	1,09 kg
Schutzart	IP65
Farbe	Blau, Grau, Gelb
Zur Verwendung mit	V4500 kabelloses Barcode-Lesegerät (177231), V3200 kabelloses Barcode-Lesegerät (324270)
Leistungsmerkmale	
Falltest	Quetschbeständig mit einem Gewicht von 114 kg, Fallbeständig aus einer Höhe von 1,2 Meter, Stoßfest gemäß Militärstandard (MIL-STD-810G)
Bluetooth-Reichweite	100 m direkte Sichtlinie im Freien
Geräteindikatoren	LED-Beleuchtung gemäß Industrieprotokollstandard
Leistungsbedarf	9-24DC, Max 1,5A
Schutz vor elektrostatischer Entladung	15 kV Luft, 8 kV direkt
Anschlussoptionen	Bluetooth® 5 Low Energy (Klasse II), RJ45, M12
Erweiterte Datenbearbeitung	JavaScript
Industrielle Protokolle	Profinet, Ethernet/IP, Allen-Bradley PCCC, BACnet/IP, Modbus TCP/IP, MQTT, OPC UA, Siemens S7
Gewährleistung	3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20°C - 50°C
Lagerungstemperatur	-30°C - 65°C
Luftfeuchtigkeitsbereich bei Verwendung	5%-95% (nicht kondensierend)
Überprüfung der Datenstruktur	HIBC UDI, ISO 15434, ISO 15418

Optimale Verbindungsmöglichkeiten

Die umfassende Protokollpalette der V1400 bietet MEHR Verbindungsoptionen als jede andere Basisstation auf dem Markt.

► Gerät mit EtherNet/IP und PROFINET kompatibel



13/06/2025 EUR-M-632-GE © 2025 Brady Worldwide, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

V1400 - Zubehör



Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
178326	BRA-PWR-COM-.5	Strom- und Kommunikationskabel - RJ50-auf-12-Stecker und M12-Buchse 0,5 m
178327	BRA-M12-BP-1	Hohlstecker-Stromkabel auf M12-Buchse 1 m
178328	BRA-M12-BP-5	Hohlstecker-Stromkabel auf M12-Buchse 5 m
178329	BRA-M12-FL-1	M12-Buchse auf Stromkabel mit offenen Enden, 1 m
178330	BRA-M12-FL-5	M12-Buchse auf Stromkabel mit offenen Enden, 5 m
178331	BRA-M12-RJ45-5	M12-Stecker auf RJ45-Kommunikationskabel, 5 m
178332	BRA-M12-RJ45-10	M12-Stecker auf RJ45-Kommunikationskabel, 10 m
178333	BRA-M12-M12-5	Kommunikationskabel mit zwei M12-Steckern, 5 m
178334	BRA-M12-M12-10	Kommunikationskabel mit zwei M12-Steckern, 10 m



► Erfahren Sie mehr unter bradyeurope.com/V1400 oder scannen Sie den QR-Code, um das Informationsvideo anzusehen.